

AV转VGA S-VIDEO转VGA供应 ,

产品名称	AV转VGA S-VIDEO转VGA供应 ,
公司名称	深圳市仁脉通仪器有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:中性或客户logo 型号:hx702 类型:vga转换器
公司地址	深圳市南山区学府路怡园大厦裙楼3-048
联系电话	13823575175 13713787317

产品详情

本店所有产品均为免费保修一年

电话：13713787317

qq：251341236

联系人：申先生

【av转vga】使用手册

设计理念

本产品(av/bnc转vga)是一款针对安防、医疗、家庭用户设计的无损视频转换器，它可以将视频信号使用最先进的数字图像处理技术转换成为各种分辨率的vga信号，从800x600到1920x1200的各种vga分辨率输出，以达到可以实现对后端显示器点对点的显示效果，从而展现完美画面。

该产品广泛用于dvr后端监视器、视频教学设备、地铁工程、工业等，取代传统crt监视器，体积小、画质清晰、即插即用、简单方便。

产品简介

1：产品功能

输入接口：1xav, 1xs-video, 1xvga 输出接口：1xvga

2：输出分辨率

800x600@60hz, 800x600@75hz, 1024x768@60hz, 1280x1024@60hz, 1440x900@60hz, 1680x1050@60hz, 1920x1080@60hz, 1920x1200@60hz

3：输入信号格式

av和s-video输入：自动识别pal、ntsc vga输入：bypass

4：使用操作介绍

名称	说明
(1)input	视频输入选择:循环切换av (cvbs) >>sv (s_video) >>vga>>av (cvbs) 按住input键后接通电源上电，复位系统，恢复出厂设置。
(2)menu	菜单键:循环切换调整菜单,包括:亮度,对比度,清晰度,色饱和度,色调,hp (水平位置),vp (垂直位置)
(3)freeze/(4)resolution/-	- 当屏幕上分别出现：亮度，对比度，色饱和度，清晰度，色调，行位置，场位置调整提示时“+”的作用为“+”的功能，比如亮度增加，行位置右移等功能。 “ resolution/- ”的作用为“-”的功能，比如亮度减少，行位置左移等功能。 - 在屏幕上无菜单显示时：“ freeze/+ ”的作用为“ freeze ”的功能，按下后画面冻结或解除冻结 “ resolution/- ”的作用为“ resolution ”，即按下后会依次选择不同的输出分辨率： 800x600@60hz、800x600@75hz、1024x768@60hz、1280x1024@60hz、1440x900@60hz、1680x1050@60hz、1920x1080@60hz、1920x1200@60hz 备注：按压resolution/-键，分辨率从800x600-1920x1200轮流切换，如果因为误操作将分辨率设定为不正常显示时，请继续按此键以回到较低的分辨率，或者请关机后按住input键后接通电源上电。

产品特点

1：输入支持pal、ntsc、secam全制式2：可实现从 800x600到1920x1200 vga输出分辨率的切换3：亮度、对比度、清晰度、色度、色调、水平位置、垂直位置等可调4：位图osd显示5：支持冻结功能6：数字化梳状滤波器，实现亮色完美分离7：3d运动补偿8：标准化信号输出设计，无失真还原自然视界9：工业级产品设计，24小时不间断工作，稳定可靠10：体积小，便于放置11：5v/1a电源适配器

名称	说明
vga out	vga输出接电脑显示器
av(cvbs) in	接视频源(如dvd、摄像头等)
s-video in	接s端子信号源、录像机、dvd机等
vga in	接电脑主机显卡vga输出
dc 5v	接5v/1a电源适配器
led	电源指示灯

产品附件

av转vga主机	1台
5v/1a电源适配器	1个
av视频线	1条
s-video线	1条
产品说明书	1份

"AV转VGA S-VIDEO转VGA厂家供应，价格优惠"的电源管理为不支持电源管理，类型是VGA转换器，型号为HX702，品牌是中性或客户logo，分辨率为1024*768，支持系统是全部系统，远程唤醒为支持远程唤醒，OEM是可OEM