

放炮喷雾降尘装置

产品名称	放炮喷雾降尘装置
公司名称	济宁华科机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区皇营工业园泰山路6号
联系电话	86-4006472688 15264758933

产品详情

用途：适用于煤矿掘进迎头爆破作业放炮后自动喷雾降尘（或风水远程喷雾降尘），或没有电源的运输巷道、回风巷道等作业场所的喷雾降尘，特别适用于爆破作业过程中巷道全部停电状态下的自动喷雾降尘。

产品特点：该装置主控箱内置可充电电池，设计为127v或220v电源充电，并设计有点评防过充保护（充电时间约为24小时）。一次充电可连续使用15~65天（自动喷雾频率不同，一次性充电使用时间不同）。

当放炮作业时，内置在主控箱的触、声控传感器同时动作时（为避免误动作，因而采取双控方式），动作信号送入主控箱，主控箱控制电动球阀开启（若接入高压风并安装风水喷头时，高压风也同时打开），进行洒水降尘（实现高压风水远程喷雾降尘）；当触、声控传感器无动作信号时，延时设定的时间后停止喷雾；再次触发传感器动作时，进入下一个喷雾过程。

整套装置一体化设计，便于移动、安装、使用。

装置的工作状态及欠、充电提示由液晶显示屏在线显示。

装置在非工作状态下具有节电休眠功能。

装置的功能及喷雾延时时间由遥控器设置。

配置设备

使用在放炮作业场所时配置主控箱、内置声控传感器、内置触控传感器各1台、电动球阀1台（爆破迎头风水远程自动喷雾降尘时用电动球阀2台）、充电器1台。

当使用在其他无电源作业场所时，配置主控箱1台、内置电动球阀1台、充电器1台，另外根据需要再配置其他相应的传感器。

主要技术参数

- 1、主控箱电源额定电压： 127vac
- 2、电动球阀动作额定电压： 15vdc
- 3、主控箱本安输出电压： 12vdc
- 4、主控箱本安最大输出电流： 470ma
- 5、主控箱本安输出最高开路电压： 12v/310ma ; 15v/269ma
- 6、传感器工作额定电压： 12vdc
- 7、传感器输出信号： 3v/dc 高电平 12vdc ; 0v/dc 低电平 1vdc
- 8、装置主控箱信号输入： 高电平 6.0v,低电平 0.5v
- 9、动作控制时间： 5s ~ 1200s可调，误差 $\pm 2s$
- 10、适用水压： 0.2 ~ 7.0mpa
- 11、工作方式： 连续

友情链接：<http://www.huake168.com/>

全国客服电话：400-6472-688