

# HYSK108A,水泵压力开关、自动电子压力开关 压力开关

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HYSK108A,水泵压力开关、自动电子压力开关 压力开关   |
| 公司名称 | 台州爱力生电器有限公司                     |
| 价格   | 80.00/只                         |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:爱力生<br>型号:hysk108a |
| 公司地址 | 玉环县楚门镇龙王村                       |
| 联系电话 | 86-0576-87447768 15858621241    |

## 产品详情

该设备可代替所有安装在自动水泵上的元件，如压力计、压力开关、三向阀、止回阀以及压力罐等。设备操作稳定、安装方便、高效节能、无噪音、自动保护水泵、控制水泵、使用寿命长。

延续hysk102的功能，操作更加简捷，进水口与出水口成90°直角装配。启动流量36-60l/h，方便家庭使用

产品名称：电子压力开关

产品型号：hysk102

产品描述：

1.额定电压:110v~120v或220v~240v

2.最大电流:10(6)a

3.频率:50-60hz

4.最大功率:1.1kw-1.5kw

5.起动压力:1.2bar,1.5bar,2.2bar

6.最大工作压力:10bar

7.接口螺纹:外螺纹

8.防护等级:ip65

9.最高工作温度:60

10.适用范围:自吸泵、喷射泵、花园泵、清水泵等

11.特点:本水泵自动控制器是全电子智能化的水泵控制设备.能根据所检测到的水源状态、管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵.

能完全替代由压力罐、压力开关、缺水保护装置、止回阀四通等所构成的传统系统.

带电部分与管道的完全隔离和高密封性的控制箱使该控制器拥有了传统所无法比拟的安全性,

集成化的设计使您在安装时能节省更多的时间与材料.

功能:

1.自动启动与停止水泵（当压力变弱（水龙头开启）时相应的开启水泵，或在水泵的最大压力标准下，当水流停止（水龙头关闭）时相应的关闭水泵。）

2.水泵缺水保护

3.可配置30a继电器，最大功率可达到3.0kw

注意事项：

控制箱内的线路板不准拿出。

控制箱盖板背面及接线板内有接线图，可指导您正确的地接线，接线错误或接触不良会烧坏整个电子电路。

为保证控制箱体的水密性，必须锁紧箱体盖板上4个螺钉和2个电缆锁紧螺母，以免控制箱内进水，烧坏电子电路板。

"供应HYSK108A,水泵压力开关、自动电子压力开关 压力开关"的加工定制为是，品牌是爱力生，型号为HYSK108A，类型是电子压力开关，额定电压为220（V），额定电流是16（A），机械寿命为30（万次），最大工作压力是1M（Pa），产品认证为CE，TUV，DIN