

科密 (COMET) ET-3310微电脑打卡机 考勤钟 双色打印

产品名称	科密 (COMET) ET-3310微电脑打卡机 考勤钟 双色打印
公司名称	上海习置商贸有限公司
价格	295.00/个
规格参数	类型:打卡 品牌:科密 功率:最大15w
公司地址	中国 上海市虹口区 四平路283号虹临花园3号楼16A
联系电话	86 21 65753327

产品详情

功能参数

机器类型 电子考勤机 打卡方式 自动吸卡退卡 机器型号 et-3310 走时方式 电脑万年历 时钟精度 液晶 ± 1 分钟/48小时 指针与液晶相差: ± 1 分钟 印字方式 九针针式打印 打印颜色 双色/黑红 自动移位 支持内置响铃 支持外置响铃 不支持上下班响铃 可设定三组

电器指标

电 源 ac220v $\pm 10\%$ 50hz 功 率 平常3w, 最大15w

其他参数

考勤卡尺寸 85*188mm(月薪制) 抗贮运要求 跌落试验 ≤ 50 cm(带包装) 使用环境温度 -5 -40 使用环境湿度 30%-85%

操作流程:

在以下设定操作中,通过按enter(确定)键可循环选择欲设定项,按up(加)或down(减)键可调节至所需数值,再按enter(确定)键保存此项内容,同时设定内容指向下一项,如需结束设定,可按e

nter（确定）键5秒不放，即可完成。（连续10秒无任何键按下，系统自动结束设定操作，返回打卡状态）

一、年、月、日的设定：

1、按动enter（确定）键，年闪烁。

2、按down（减）或up（加）键，变更“年”并按enter（确定）键保存。如果不需变更年，则按enter（确定）键，同时月闪烁。

3、按down（减）或up（加）键，变更“月”并按enter（确定）键保存。如果不需变更月，则按enter（确定）键，同时日闪烁。

4、按down（减）或up（加）键，变更“日”并按enter（确定）键保存。如果不需变更日，则按enter（确定）键，同时星期闪烁。

例如：1999年2月10号修改为2000年2月5日，按enter（确定）键后，屏幕显示为99 02 10，此时年“99”闪动，按up（加）键一次，“99”变为“00”闪动，按下enter（确定）键，同时月“02”闪动，因月“02”不需调整，再次按enter（确定）键，日“10”闪动，按down（减）键，变为日“05”闪动，更改完毕，按enter（确定）键确认。

二、星期、小时、分钟的设定：

1、按down（减）或up（加）键，变更“星期”并按enter（确定）键保存。如果不需变更星期，则按enter键；

2、按down（减）或up（加）键，变更小时并按enter（确定）键保存。如果不需变更小时，则按enter（确定）键；

3、按down（减）或up（加）键，变更分钟并按enter（确定）键保存。如果不需变更分钟，则按

enter（确定）键，同时屏幕显示a1 xx xx，例如星期四 20：15修改为星期一 12：30按下enter（确定）键后，屏幕显示为 04 20：15，同时星期“04”闪烁，按“down”（减）键两次，“04”变成“02”闪烁，按下enter（确定）键，小时“20”开始闪烁，按down（减）键数次，“20”变成“12”闪烁，再按enter（确定）键，分钟“15”闪烁，按up（加）数次，直到出现“30”闪烁为止，再次按enter（确定）键确认，同时屏幕a1xxxx。

三、上下班时间变更设定

1、按down（减）或up（加）键分别调整上下班时间，其中a1，b1代表第一组上下班时间；a2，b2代表第二组上下班时间；a3，b3代表第三组上下班时间。

2、如果一天只两组上下班时间，则将第三组上下班时间调整为与第二组上下班时间相等。如果一天只需一组上下班时间，则将三组上下班时间调为相等。

3、三组设定完毕后，按“enter”（确定）键，屏幕显示为c1xx。例如设定第一组上班时间04：20修改为23：10按下enter（确定）键后，屏幕显示为a1 04：20，同时小时“04”闪烁，按down（减）键数次，直到出现“23”闪烁，按enter（确定）键，分钟“20”闪烁，按down（减）键数次，直到出现“10”闪烁，按下enter（确定）键确认，同时屏幕出现 b1 xx xx。（其余几组设定与此相同）。

四、音乐和响铃时间设定

按下enter（确定）键后，液晶显示c1xx，其中“xx”闪烁代表音乐和响铃时间，可以通过按up（加）和down（减）加“1”或减“1”。调整范围为0-59秒内。

注解：

上述过程中，当液晶出现a1不闪烁时，a1代表上班第1组的题头，方便检索，其下的内容闪烁，代表上班第1组的时、分。同样，a2代表上班第2组的题头，a3代表上班第3组的题头，b1代表下班第1组的题头，b2代表下班第2组的题头，b3代表下班第3组的题头，c1代表音乐和电铃的时间。上述的up（加）或down（减）键也可省略，直接进入下一组项目。当上述过程进行到中间的时候，可不按任意键，大约10秒后，自动回复到平时状态。

"供应科密 (COMET) ET-3310 微电脑打卡机 考勤钟 双色打印"的功率为最大15w，类型是打卡，品牌为科密，使用环境温度是-5~40 ()，使用环境湿度为30~85 (%)