

# 电子调速器US-52 twt/东炜庭

产品名称	电子调速器US-52 twt/东炜庭
公司名称	乐清市胜诺电器销售中心
价格	33.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:twt/东炜庭 型号:us-52
公司地址	中国 浙江 乐清市 磐石镇花园东路42号
联系电话	86 0577 62842089 13736766797

## 产品详情

调速器主要适用于交流50Hz，电子式调速器具有单相电容起动与异步电动机，微型齿轮减速器速度传感而组成的机电一体化产品。与之配套的电机（马达）有：台湾东力、东炜庭、喜马、日本东方的电动机（马达）。电动（马达）功率有：6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、150W、180W、200W、250W等。

产品说明：工作电源：ac220v 50Hz调速范围：90-1400r/min  
50Hz 90-2800r/min 60Hz控制方式：正转/反转可选择(com与cw接通为正  
转，com与ccw接为反转)适用范围：yypj、ycjt、yycj等系列

电机外形尺寸：65×155×162mm开孔尺寸：82×54mm 90-2×4.5mm安装方式：面板螺丝安装

### 用途

us-52型交流单相电机调速器采用新颖电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽，功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无级调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

### 主要技术数据

1、工作电源：ac220 50/60Hz电压波动范围±10%；2、额定功率：6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W；3、使用环境：-10~+50℃；4、相对湿度：90%；5、调速范围：90~1400r/min50Hz，90~2800r/min60Hz；

### 使用说明

1、调速器开机时缓慢起动，具有软起动功能。2、此产品系采用发电机回授电压控制，控制线为：

“兰”、“黄”两线，绿为接地线。3、调速器与电机连接如发现转距或转速不符合要求，请调整us-52型侧面微调电位器。4、欲变换电机运转方向：a、选择com与cw短接，则电机正转。b、选择com与ccw短接，则电机反转。5、面板开关只控制电机动作或停止，不作电源中断使用，长时间不使用请将电源关闭。6、本产品配套电机型号有：yydj、ycjt、yycj、ycjfk系列电机。

"厂家直销供应电子调速器US-52"的类型为马达调速器，输出转速范围是90-1400r/min，型号为US-52，输入电压是220，适用范围为交流单相电动机，额定功率功率是6-250W（KW），输出电压为220（V），品牌是TWT/东炜庭，加工定制为是