

PC线路板切脚机 高速切脚机

产品名称	PC线路板切脚机 高速切脚机
公司名称	中山市古镇敦伦五金电子商行
价格	1350.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:敦伦 型号:tm-43sg
公司地址	广东中山广东省中山市古镇长安灯配电子城C栋31号
联系电话	86 0760 89863926

产品详情

技术参数

1、高速机

电 源:220v 50-60hz

电机功率:550w

刀片尺寸:内径:70mm

外径:200mm、250mm

刀轴转速:4300rpm

基板最大尺寸:250mm

3、双头机

电 源:220v 50-60hz

电机功率:550w*2

刀片尺寸:内径:70mm

2、中速机

电 源:220v 50-60hz

电机功率:550w

刀片尺寸:内径:70mm

外径:200mm、250mm

刀轴转速:2800rpm

基板最大尺寸:250mm

外径:200mm、250mm

刀轴转速:4300rpm

基板最大尺寸:440mm可定做加长加宽

注意事项

- 1、 每次装刀片时,请先检查刀片是否完整没裂纹,如果出现裂纹的严禁使用,然后将刀轴与刀片接触面擦干净,才装上刀片,装卸刀片时先拔下电源线插头以策安全。
- 2、 装上刀片后,先旋转长—短调节手轮将导轨调至高过刀片2-3mm才旋转宽—窄调节手轮,将导轨调节至基板可以轻松移动但又不会掉下来的宽度,再拨动刀片看导轨没有压紧刀片才合上塑料保护盖开电源开关,最后调节长—短调节手轮将导轨调至刚接触刀片即可使用。
- 3、 不同厚度的基板,应使用不同导轨槽的导轨。导轨的槽要经常用酒精等清洗,可保障电路板顺利通过。
- 4、 使用后或每次旋转宽—窄调节手轮时,请先将丝杆牙上藏着的元件脚清理干净,否则元件脚会旋进罗母内令其难以旋转。
- 5、 当刀片使用了一段时间后,刀锋会钝化,刀片则需要研磨。
- 6、 如发觉切好脚之电路板的线脚有左右不平均的现象,可通过加减导轨下的垫片的方法调整。如前后或与中间的线脚不平均则是电路板变型和电路板厚度与导轨槽不匹配造成。

本产品保用期为半年,保用期内如人为或因操作不当造成的损坏,则不在保修范围内。

另供应多种切脚机配套刀片

"供应PC线路板切脚机 高速切脚机"的脚长为1 (mm) , 加工定制是否,形式为手动,重量是80 (kg) , 型号为tm-43sg,品牌是敦伦,电源电压为220 (V) , 送料形式是手动,加工量为100psc/min,外形尺寸是1050*52*82 (mm)