

昌德讯 4进40出宾馆用 程控交换机 集团电话

产品名称	昌德讯 4进40出宾馆用 程控交换机 集团电话
公司名称	长沙市芙蓉区晶品通讯产品经营部
价格	1250.00/台
规格参数	产品类型:集团电话 品牌:昌德讯 型号:cp440
公司地址	长沙市芙蓉区解放东路89号华海电脑数码广场3楼99号
联系电话	86-073182921867 18711033522

产品详情

昌德讯电话交换机

一、产品性能：

12秒数码录音，外线来电显示，内置背景和旋音乐，ip拨号功能，自查分机号码，弹性编码，自动值班不拨号处理，代接外线，预约外线，选择外线，代拨外线，三方通话，外线保留，内线转移，本机号码查询，601分机强插监听，离位转移，分机遇忙或无人接听立即转移，免打扰。

二、主要用途：

小型宾馆、办公室。

三、安装使用方法：

一、安装注意事项：

(1) 应安装在干燥，通风，平稳的室内，安装位置必须又一点的空间

(2) 雷电期间，不要进行电话线路的连接工作

(3) 在雷电期间尽量避免使用电话，必要的时候要切断交换机电源

系统安装步骤：

1. 安装前仔细检查部件是否松动。
2. 将外线连接至交换机中继的任意端口上，分机电话连接至相应的分机端口上。
3. 本机接通电源后，运行指示灯闪烁，表示本机正常工作。

二、昌德讯电话交换机配置

设置须知：分机要用双音频电话机所有系统编程必须在601-604号分机上操作。

系统编程输入正确会听到“嘟”一声正确音，输入错误会听到“嘟嘟嘟”三声错误音。在输入指令时，必须在正确音和错误音结束后方可输入，否则会造成输入错误，编程结束后，无须停电，所设功能既能生效。

进入系统编程状态

编程状态下指令可连续输入不必挂机。

外线指邮电局的电话线(与交换机line1-line4口连接)，也称中继;内线指与交换机601-616口连接的线。

编程主机在直接出局时*#*xxxx;在间接出局时候拨#*xxxx(xxxx为四位编程密码，出厂时0000);当听到“嘟”一声表示已经进入系统编程状态，密码更改方法参见密码修改，如果输入密码错误后可在听完错误提示音后继续输入密码(无须输入*#*)

一、恢复出厂状态

指令：0000#

说明：恢复时要稍后等待，听到证实音表示已经初始化。初始化状态值参见附录二。此指令不恢复弹性编码所编分机号码;

二、密码修改

指令：09xxxx# xxxx为编程密码，在初始状态时1号主机密码为0000

说明：听到嘟一声，既已修改编程密码

例如：092539# 编程密码修改为2539

三、开通外线

指令：0600# 开通外线

0610#关闭所有外线

060m# 开通第m号外线

061m#关闭第m号外线

说明：用来设定外线端口是否连有外线;如外线端口连有外线则需要开通，如某外线端口没有连外线则须

关闭此外线。

四、人工值班/自动值班

指令10# 设置所有外线自动值班

10m# 设置第m号线自动值班

11m#设置第m号线人工值班

11#设置所有外线人工值班

说明：为人工值班时，当外线呼入时，设定震铃，对方会听到铃声。自动值班时，当外线呼入时，对方会听到录入的提示声音，由对方根据需要拨分机号码，拨完后对应分机空闲的话会震铃;若对方查号(拨0)，则总机震铃。外线设为自动值班时，切记要录音作提示用。

例如102# -2号外线自动值班

五、数码录音

指令：12#

说明：听到“嘟”一声请开始说话进行录音，听到“嘟”的第二声表示录音结束。如无须录满，则再说完立即挂机即可。外线自动值班时，所之录音提示用。录音时请用优质双音频电话机提起话筒录音，可多次录音直到满意。

六、录音监听

指令：13#

说明：在系统编程状态下输入13#，听到“嘟”一声开始监听录音，录音，听到“嘟”第二声表示录音结束。如不满意可重复实际效果以外线呼入时听到的录音为准。

七、音乐监听

指令:14#

说明：在系统编程状态下输入14#,听到嘟的一声开始监听音乐，在听到嘟一声表示音乐监听结束。该指令可监听当前系统使用时要播放的音乐(特别是采用和谐音乐芯片且设置系统按星期自动选择音乐时进行监听测试)。

例如141kk# 统一采用第kk首音乐(音乐内容详见附表)

14100# 设置系统自动循环播放11首和谐音乐

143# 系统采用语音拨号方式

144#系统采用来电显示报号方式

145pp#设置和谐音乐的音量为pp级，pp为00-16，数字越大表示音量越大

八、总机设置

指令：15n# n(01-32)

说明：该功能可根据用的需求，指定任何一部分机为总机。

例如1506# 606分机为总机

九、自动值班不拨号处理

指令：160# 释放外线

161# 转总机

说明：当外线呼入听完提示音后，若对方长时间不拨号，可设定外线是接入总机还是切断。

四、售后支持：

产品售后质保一年，雷击及进水机型除外

技术服务支持电话：18711033522

五、公司介绍：

公司地址：湖南长沙解放东路华海电脑城3楼99号，已通过实地认证。

营业执照：

"昌德讯 4进40出宾馆用 程控交换机 集团电话"的颜色为灰白色，群呼通路数量是8，中继线数为4，扬声器输出是1W，型号为CP440，分机数是40，产品类型为集团电话，品牌是昌德讯，最大电源消耗为40（w），专用话机数量是1，普通话机数量为16