

42步进电机驱动器，使用与小型2.0A/相或四相混合式步进电机

产品名称	42步进电机驱动器，使用与小型2.0A/相或四相混合式步进电机
公司名称	常州森而科机电有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sc 型号:sc2m320
公司地址	武进区遥观镇钱家工业集中区
联系电话	15380061902 13584328731

产品详情

产品名称：sc2m320

产品说明：sc2m320是采用专利技术研究的细分型高性能步进电机驱动器，适合驱动任何中小型2.0a/相或四相混合式步进电机。由于采用新型的双极性恒流斩波驱动技术，使用同样的电机时可以比其他驱动方式输出更大的速度和功率。sc2m320的细分功能使步进电机运转精度提高1-128倍。每秒2万次的斩波频率，可以消除驱动器中的斩波噪音。另一特有的功能是静止自动减流：当电机处于停止状态时，输出电流可自动降至较低值，从而减少电机和驱动器的发热。

拨码开关调节：

1、细分调节：

拨码开关：on=0；off=1

sw5	0	1	0	1	0	1	0	1
sw6	0	0	1	1	0	0	1	1
sw7	0	0	0	0	1	1	1	1
细分数	1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128

2、电流调节：

拨码开关：on=0；off=1

w1	0	1	0	1	0	1	0	1
w2	0	0	1	1	0	0	1	1
w3	0	0	0	0	1	1	1	1
相电流 (a)	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	1.5	2.0

3、全流/半流设定：sw4：1=半流；0=全流

主要应用领域：

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：气动打标机、贴标机、割字机、激光打标机、绘图仪、小型雕刻机、灌装机械、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪音、高精度、高速度的小型设备中效果特佳。

尺寸安装图：

"厂家42步进电机驱动器，使用与小型2.0A/相或四相混合式步进电机"的额定电压为12（V），功率是0.5（KW），型号为SC2M320，品牌是SC，加工定制为是