

东历变频器 特价0.75KW 380V

产品名称	东历变频器 特价0.75KW 380V
公司名称	东莞市德玛机电有限公司
价格	580.00/台
规格参数	应用范围:通用 品牌:tl/东历 产品系列:tl-m
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村大井公10队 (莞长路边)
联系电话	86-076981600717 13922929643

产品详情

厂家直销东历tl-m变频器

规格:单相220v 0.4kw-3.7kw

三相380v:0.75kw-7.5kw

东历变频器 诚招各区域代理商 提供oem贴牌生产和定制

订购电话:0769-81600717何小姐 13922929643

技术规范

项目名称	tl-m系列
控制方式	空间矢量 v/f控制
输入电源	380v电源:380 ± 15%
四位数码显示及状态指示灯	显示频率,电流,转速,电压,计数器,温度,正反转状态,故障等
通信控制	rs-485
操作温度	-10 ~ 40
湿度	0 ~ 95%相对湿度(不结露)
振动	0.5g以下

频率控制	范围	0.10 ~ 400.00hz
	精度	数字式:0.01%(-10 ~ 40),模拟式:0.1%(25 ± 10)
	设定解析度	数字式:0.01hz,模拟式:最大操作频率的1%
	输出解析度	0.01hz
	键盘设定方式	可直接以 设定
	模拟设定方式	外部电压0 ~ 5v,0 ~ 10v,4 ~ 20ma,0 ~ 20ma
	其它功能	频率下限,启动频率,停车频率三个跳跃频率可分别设定
一般控制	加减速控制	4段加减速时间(0.1 ~ 6500秒)任意选择
	v/f曲线	可任意设定v/f曲线
	转矩控制	可设定转矩提升,最大10.0%,启动转矩在1.0hz时可达150%
	多功能输入端	6路可编程输入,实现8段速控制,程序运行,4段加减速切换,up,down机能,计数器,外部急停等功能
	多功能输出端	1路可编程输出,实现运转中,零速,计数器,外部异常,程序运行等指示及报警
	其它功能	自动稳压(avr),减速停止或自由停止,直流刹车,自动复位再启动,频率跟踪,plc程序控制,横动控制,牵伸控制,自动节能运行,载波可调(最高达20khz)等
	保护功能	过载保护
opause保护		opause熔断,马达停止
过电压		220v级:直流电压 400v 380v级:直流电压 800v
低电压		220v级:直流电压 200v 380v级:直流电压 800v
瞬停再启动		瞬停后可以频率跟踪方式再启动
失速防止		加/减速运转中失速防止
输出端短路		电子线路保护
其它功能		散热片过热保护,反转限制,开机后直接启动,故障复位,参数锁定等

基本配线图

产品应用范围

各类风机水泵设备,输送机与搬运机械、木工机械,各种机床和加工设备,如:慢走丝机,仪表车,异型材挤注机,覆膜机,造纸和纺织机械等.

售后说明

(一) 保修期限为自购买之日起的12个月内。

(二) 保修范围

1.变频器本体。

2.保修期内，因本公司责任而产生的故障或损坏由本公司免费维修或更换。

(1) 购买后3个月无偿包换；

(2) 购买后12个月内无偿包修。

3.保修期内，由以下情况导致的机器故障或损坏，本公司将收取一定的维修费。

(1) 不按说明书操作或未经允许自行修理及改造所引起的机器故障；

(2) 超出标准规范的要求使用而造成的故障或损坏；

(3) 购买后摔损或放置不当（如进水等）等造成的损坏；

(4) 因地震、火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒力量造成的机器损坏。

"东历变频器厂家直销 特价0.75KW 380V"的额定电压为三相AC380（V），输出电压调节方式是PWM控制，外型为塑壳，产品系列是TL-M，直流电源性质为电压型，滤波器是不带滤波器，额定电流为2.6（A），电源相数是三相，应用范围为通用，营销方式是厂家直销，适配电机功率为0.75（kW），型号是TL-

M0.75KW380V，供电电压为低压，品牌是TL/东历，控制方式为V/F开环