济宁科电 DJ-9 电火花检漏仪 青岛

产品名称	济宁科电 DJ-9 电火花检漏仪 青岛
公司名称	青岛润禄机电设备有限公司
价格	5450.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:便携式电火花检测仪 品牌:济宁科电
公司地址	青岛市市北区桦川支路8号2单元1801户
联系电话	85872597 18606310700

产品详情

一、概述电火花检测仪dj-9特点：电火花检漏仪dj-9为脉冲高压仪器，是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器
与其它直流电火花检漏仪相比,减少了对防腐层的火花冲击破坏,增加了漏点记忆功能,大大提高了操作人员的工
率,使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有
量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声、光报警。由于是用蓄电池供
故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测
防腐涂层质量的必备工具。二、产品性能电火花检漏仪dj-9主要技术性能：1、适用检测厚度：0.05~10mm（也
据用户需要提供检测防腐层在10mm以上的仪器）2、输出高压：0.6kv~30kv　（无级连续可调)3、漏点
记忆: 最大99个点4、输出高压值直接指示5、直流供电：12v6、消耗功率：约6w7、主机体积：220×130×88mm
、蓝色背景光9、瞬时开机，自动断电关机10、3位液晶显示输出电压，2位数码管显示防腐层漏点,全触摸面板1
报警：耳机、蜂鸣器双报警电火花检漏仪dj-9检测原理及结构简述：检测原理：电火花检漏仪是通过对各种导
体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙
而产生火花放电，同时给报警电路送去一脉冲信号，使报警器发出声音报警，从而达到对防腐层检测之目的。

三、dj-9电火花检漏仪配置单
dj-9型电火花检漏仪装箱单

dj-9电火花说明书下载

⑴　dj-9 型电火花检漏仪主机　1台

⑵　高压探棒　1支

⑶　探刷　　2支

⑷　连接杆　　1支

⑸　耳机　　1支

⑹ 背带 1条

⑺ 保险丝 2支

⑻ 使用说明书 1份

⑼ 仪器保修卡 合格证 1份

⑽ 外包装箱 1个

⑾ 接地线 1根

⑿ 充电器 1个

注：可选配弧形刷和环形探极（任意长度）

"济宁科电 DJ-9 电火花检漏仪 青岛"的加工定制为否，类型是便携式电火花检测仪，品牌为济宁科电，型号是DJ-9，分辨率为0，检测厚度是0.05~10mm，输出电压为0.6kv~30kv，外形尺寸是220×130×88（mm），电源为12V