

有线电视专用高电平四路光接收机

产品名称	有线电视专用高电平四路光接收机
公司名称	福建百纳光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百纳 型号:bn7500 接收机输出电平:108 (dbmv)
公司地址	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区5号楼
联系电话	86 591 87715313

产品详情

一、产品特点描述

采用ortol、philips(任选)光接器件

前置低噪推挽放大，末级功率倍增放大，均选用phlip模块。

led或数码显示输入光接收电平。

过压、过流或雷击时自动保护并自动恢复。

采用野外防水型外壳，密封性好，留有风孔。

采用eo等进口名牌光接收器件，射频放大前级采用低噪声微波推挽放大加上motorola或philips前置模块和一枚功率倍增模块，确保高指标信号输出，内置可调式衰减器和均衡器插件，设有输入光功率指示灯；严密的防雷击系统，确保长年工作安然无恙。

反向光发射插件采用进口名牌光发射模块，以构成catv回传系统，用于传送图像及语言等功能。此插件用户订货时需另定。

二、产品技术指标描述

项目	单位	bn5532	bn7532	bn8632	
性能参数					
输入光功率范围	dbm	-5 ~ +2			
光反射损耗	db	> 45			
标称光波长	nm	1310			
光连接器形式		fc/apc,sc/apc			
射频频率范围	mhZ	47(87) ~ 860	47(87) ~ 750	47(87) ~ 550	
带内平坦度	db	± 0.75			± 0.5
射频输出电平	dbuv	102(输入光功率为-2db)			
载波三阶互调比	db	> 75			
载波二阶互调比	db	> 70			
射频输出阻抗		75			
射频输出反射损耗	db	12	14	16	
输出形式：一路主输出，另一路分支（-10 db）或二分配（-4 db）两路输出					
一般特性					
电源电压（50hz）	v	a:~(130-265)v b:~(30-60)v			
功耗	va	25			
外形尺寸	mm	280*150*122			

购买前请与本公司联系，请说明具体要求和配置。三、购买须知

四、产品售后服务

本产品保质期为一年，保质期过后，我公司将提供有偿维修。

"供应厂家直销有线电视专用高电平四路光接收机"的功耗为25（W），输出反射损耗是16（dB），输入光功率为-5~+2（dBm），重量是300（g），波长为1550、1310（nm），型号是BN7500，品牌为百纳，接收机输出电平是108（dBmV），外形尺寸为280*150*122（mm），射频输出阻抗是75（），光连接器类型为可选FC、SC