

# 江西省景德镇市西门子办事处---华中Siemens(授权)总代理

产品名称	江西省景德镇市西门子办事处---华中Siemens(授权)总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

## 产品详情

### 3、紧线器

紧线器用来收紧户内外绝缘子线路和户外架空线路的导线，如下图所示。

使用时定位钩必须勾住架线支架或横担，夹线钳头夹住需收紧导线的端部，然后扳动手柄，逐步收紧。

### 4、剥线钳

它的作用是用来剥离6平方毫米以下的塑料或橡皮电线的绝缘层。钳头上有多个大小不同的切口，以适用于不同规格的导线，如下图所示。使用时导线必须放在稍大于线芯直径的切口上切割，以免损伤线芯。

#### 剥线钳使用方法

将电线置于刀刃和钳头之间，然后将电线夹紧在前面的刀刃中，参考厘米刻度调节定位去皮的长度。（可随意调节），对于厚的绝缘皮顺时针旋转控制刀刃力度的旋钮，薄的逆时针旋转，将其调节到zuijia位置，压紧手柄，绝缘皮被剪断而不损坏电线，同时刀片滑动移开绝缘皮。

### 5、管子钳

管子钳是用来拧紧或拧松电线管上的束节或管螺母，使用方法与活动扳手相同。

## 管子钳的使用方法

- 1, 调节钳口适当间距以适应管子口径，保证钳口能卡住管子。
- 2, 一般左手扶按在钳口头部，要稍作用力，右手尽量按在管钳柄的尾端，使用力距长些。
- 3, 右手用力往下按，使管件拧紧(松)。

## 6、蹬板

蹬板又叫踏板，用来攀登电杆。绳的长度一般应保持一人一手长。蹬板和绳均应能承受300kg以上的重量，每半年要进行一次载荷试验。要采取正确的站立姿势，才能保持平稳。

也可采用脚扣来攀登电杆，攀登速度较快，登杆方法简单，但作业时不如蹬板灵活舒适，易于疲劳，适用于杆上短时间作业。

## 7、防护用品

登杆操作必须戴防护帽、防护手套，穿电工绝缘胶鞋和电工工作服。

## 三、设备装修工具

设备装修工具是进行电气设备检修或安装的工具。

### 1、顶拔器

顶拔器俗称拉具，分为双爪和三爪两种，是拆卸皮带轮和轴承等的专用工具。顶拔器形状和使用方法如下图。使用时各爪与中心丝杆应保持等距离。

### 2、套筒扳手

用来拧紧或拧松沉孔螺母，或在无法使用活动扳手的不地方使用。由套筒和手柄两部分组成，由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成，套筒的选用应适合螺母的大小。

它特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。用于螺母端或螺栓端完全低于被连接面，且凹孔的直径不能用于开口扳手或活动扳手及梅花扳手，就用套筒扳手，另外就是螺栓件空间限制，也

只能用套筒扳手。

### 3、滑轮

俗称葫芦，专用于起吊较重的设备。在起重过程中，如需随时定位，或为防止在起吊时设备翻滚，应采用组合滑轮。

### 4、电烙铁

电烙铁是烙铁钎焊的热源，有内热式和外热式两种。

使用时应注意事项：

- (1) 根据焊接面积大小选择合适的电烙铁。
- (2) 电烙铁用完要随时拔去电源插头。
- (3) 在导电地面（如混凝土）使用时，电烙铁的金属外壳必须妥善接地，防止漏电时触电