

双路粉尘采样器 伟嘉

产品名称	双路粉尘采样器 伟嘉
公司名称	常州市伟嘉仪器制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:伟嘉 型号:etf-30e
公司地址	中国 江苏 金坛市 华城中路87号
联系电话	86-051982335255 13906146072

产品详情

双路粉尘采样器

点击放大	产品型号 :	etf-30e
	产品报价 :	
	产品特点 :	etf-30e双流量粉尘采样器是一种对空气中全尘进行平行采样的常规仪器。

etf-30e双路粉尘采样器的详细资料：

etf-30e双流量粉尘采样器是一种对空气中全尘进行平行采样的常规仪器。该仪器采用双泵独立完成两组气路，互不干扰，电路采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间长，操作简易，计时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1~959分范围任意选择，停机时报警且自动关掉电源。是一种较为理想的粉尘采样器。一、
技术参数及工作条件
采样流量范围：5~25l/min 流量误差：2.5级 定时误差：±1% 最大负压：1500pa 充电流量：300ma（标准型）电源：10v.dc、220v 50hz.ac
二、使用与维护
1. 采样：装好带滤膜的采样头，按压微电脑on/off（开关）键，显示屏出现“0：00”，再按压min（分）选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，在按压hour（小时）键此键最大时间为15小时，当时间选择好后再按on/off键即开机采样。采

样泵工作的同时电脑进入倒计时状态，当电脑显示屏显示“0：00”时主机受电脑程序控制自动切断电源且蜂鸣器开始报警20秒，1分钟后显示屏中的“0：00”字符也将消失，电脑中电源也随之切断。若要重新设定或提前关机，只要按住on/off键2秒钟，则进入重新设定或关机，显示屏显示“0：00”。2.

充电：将交流电源线分别插入仪器220v交流输入端充电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14-16小时（标准充电时间）。每次充足电可连续工作或累计工作3小时左右。在采样时电压表所指示采样时的电池电压，在充电时所指示充电时的电池电压，充足电电压表指示为12v左右。三、

注意事项 仪器不可在需防爆的场合使用。长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用或电池电压太低，此时应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命，在含尘较多的空气中，应在开机前安装好带滤膜的采样头，否则尘粒进入机内影响气路的器件清洁。仪器在搬运、携带等过程中应防其他东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。四、

仪器附件	仪器箱	1只	
三角架	1副	采样头	
2只		滤膜	2盒
采样夹	4只		
电源线	1根	说明书	1份

"双路粉尘采样器"的是否提供加工定制为否，品牌是伟嘉，型号为ETF-30E，类型是双气路粉尘采样仪，流量范围为5-25（L/min），连续工作时间是900（min），测量范围为空气中全尘，工作温度是0-50（），尺寸为300*200*220（mm），重量是5（kg），电源为10V.DC、220V50Hz.AC