

MMDS变频器

产品名称	MMDS变频器
公司名称	安徽波维电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳工业园区天水路11号
联系电话	13705695525 15255171682

产品详情

技术项目	技术参数(mmds-lnbf)
输入频率(input frequency)	2500 to 2700mhz
噪声系数(noise figure)	2.5db@2.4db , 1.8db@32db , 1.4db@36db
镜频抑制(image rejection)	50db
电压驻波比 (vswr)	1.5:1
中频抑制(if rejection)	80db
pcs抑制(pcs rejection)	100db
wcs抑制(wcs rejection)	50db
三阶交调(3 order intermodulation)	-50db
增益(conversion gain)	24db ± 1.5db,32db ± 1.5db,36db ± 1.5db
大线端口本振泄漏(l.o. leakage antenna port)	-85dbm
中频端口本振泄漏(l.o. leakage if-port)	-50dbm
本振相位噪声(l.o. phase noise)	-80dbc@100hz offset -92dbc@1khz offset -93dbc@10khz offset -95dbc@100khz offset -120dbc@1mhz offset
1db压缩点(output p1db)	+14dbm(typical)
全频带增益平坦度(gain flatness over entire range)	± 1.5db

增益平坦度(gain flatness)	0.2db/channel
中频输出阻抗(if output impedance)	75ohms
直流电流消耗(dc current consumption)	14v-24v
直流输入电压 (dc input voltage)	14v-24v
中频杂波(spurious in if band)	-100dbm
本振频率(l.o. frequency)	1838,1998,,2030,2033,2278,2065mhz...(各种频)
本振稳定性(l.o. stability)	± 30khz
工作温度(operating temperature)	-40 to +70
输入接口类型 (input type)	bt280:integrated dipole antenna
雷电保护(lightning protection)	meets ieee stands
100%密封(100% hermetic)	sealed