

南都蓄电池6-GFM-150 12V150AH机房 直流屏

产品名称	南都蓄电池6-GFM-150 12V150AH机房 直流屏
公司名称	北京锦忆佳业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南都 型号:6-GFM-150 适用范围:ups/直流屏电源
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14697
联系电话	15689039166 15689039166

产品详情

1蓄电池荷电出厂，从出厂到安装使用，电池容量会受到不同程度的损失，若时间较长，在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年，在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年，在恒压2.33V/只条件下充电5天。2蓄电池浮充使用时，应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V，如果浮充电压高于或低于这一范围，则将会减少电池

突量或寿命。

3当蓄电池浮充运行时，蓄电池单体电池电压不应低于2.20V，如单体电压低于2.20V，则需进行均衡充电。均衡充电的方法为

充电电压2.35V/只，充电时间12小时。4蓄电池循环使用时，在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只，电流不大于0.25C₁₀具体充电方法为:先用不大于上述电流值的电流进行恒流充电，待充电到单体平均电压升到2.35~2.45时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电，直到充电结束。