

广播级捷变式调制器 47-870MHz

产品名称	广播级捷变式调制器 47-870MHz
公司名称	深圳市东柏科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:ask-t8am :
公司地址	深圳市罗湖区怡景路11号峰景台大厦3栋15D
联系电话	13903026968

产品详情

ask-t8am为采用固态式设计之捷变式调制器，其提供之频率调制范围为47mhz-870mhz。本品可接受标准极性之ivp-p视频信号源，诸如摄像机、录像机、电视调制器或卫星接收等。本机提供高品质之信号输出，采用三个声表滤波器，选择性适用于邻频调制特点。

產品特色

输出频率范围：	47-870mhz	最大输出电平：	120db μ
输出电频调整范围：	15db	影像/声音载波比：	-10db to-2
带外输出抑制：	60dbc min.@120db μ	频率精确度/稳定度：	\pm 3khz
输出阻抗：	75 ohm	输出反射损耗：	12db m
影像调变主度：	87.5%typ.95%max	影像输入电平：	1vp-p@87
输入阻抗：	75	影像频带响应：	\pm 1.0db r
影像音噪比：	60db	影像载波信噪比：	60db
调制范围：	0-95% adjustable	色度/亮度时延差：	< 40nse
微分增益：	3% @ 87.5%	微分相位：	3。 @ 87.
音频输入电平：	0.4vp-p for \pm 50k	音频输入阻抗：	10k ohm
带内平坦度：	\pm 0.5db	失真度：	0.6%
影像伴音间距：	6.5mhz \pm 2khz	预加重：	50 μ secre
供电条件：	220v \pm 10% ac 15av 50hz	工作温度：	0 -50
尺寸：	19"(l)*1.7(h)*12"(w)	重量：	5kg

"广播级捷变式调制器 47-870MHz"的型号为ASK-T8AM，加工定制是否