

电压保护器 TVR-3810 过电压保护器 电焊机保护器 电源保护器

产品名称	电压保护器 TVR-3810 过电压保护器 电焊机保护器 电源保护器
公司名称	温州精瑞电力自动化有限公司
价格	63.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精瑞 型号:tvr-3810
公司地址	北白象镇白塔王工业区开创路337号
联系电话	86-0577-62992913 13757788386

产品详情

采购数量大，价格还可以优惠

tvr系列相序保护器

警告！本产品一般是对三相电源的电源侧采样，不得安装在变频电流的输出侧！

1、保护特点

动态缺相、静态缺相保护：指被保护线路在运行状态或非运行状态时，任意一相发生断相故障，延时2s动作。指示灯形式为：红灯亮，并优先；

错相保护：防止I1、I2、I3三相交流相序接错的一种保护措施，延时2s动作。指示灯形式为：红灯亮；

过压保护：指被保护线路电压高于设定值，延时3~8s动作。指示灯形式为：黄灯亮；

欠压保护：指被保护线路电压低于设定值，延时3~8s动作。指示灯形式为：黄灯亮；

电压不平衡保护：指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种保护措施。电压不平衡率= $\times 100\%$ 高于10%时,延时2s动作。指示灯形式为：缺相红灯亮，并优先。

2、性能特点

保护器的保护功能不受线路或负载的电流大小，冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于10w；

用于电机保护时对电机接线方式无要求；

本产品符合gb/t 14048.1-2000、gb14048.5-2001 eqv iec60947-1:1999；

本产品的emc符合gb4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值。

3、工作特点

I1、I2、I3三相接线正确，保护器绿灯亮，内部继电器吸合；如果相序接错，保护器红灯亮，只要交换I1、I2、I3三相中的任意两相，保护器就能认定该相序并正常工作。当被保护的线路正常工作后出现红灯亮，内部继电器不吸合时，应视为外线路相序误接，保护器具有防误接保护功能；

I1、I2、I3三相过压或欠压时，黄灯亮，绿灯不亮，内部继电器释放；电压正常时恢复，绿灯亮，内部继电器吸合；

I1、I2、I3接三相交流电压，no、com为常开触点；nc、com为常闭触点。直接使用导线连接接线端子。

4、安装方法

保护器可直接插入35mmth型标准安装道轨；

在其他场合安装时可用m2 - m4螺钉固定。

5、技术参数

环境温度：- 25 ~ +55

相对湿度：< 90%

触点电压：250vac、30vdc

触点电流：2.5a

外型尺寸：68mm × 30mm × 76mm

其他参数见铭牌。

6、典型接线图

如右图所示。

"电压保护器 TVR-3810 过电压保护器 电焊机保护器 电源保护器"的额定电压为220（V），型号是TVR-3810，额定电流为5（A），品牌是精瑞，产品认证为3C，加工定制是是