

高效节能电缆热补器/GDXB电缆热补机

产品名称	高效节能电缆热补器/GDXB电缆热补机
公司名称	宝应县高电电力设备制造厂
价格	9600.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:高电 型号:gdxb
公司地址	江苏宝应县扬州市柳堡工业园区36号
联系电话	0086 0514 88779136

产品详情

一、电缆热补器概述

gdxb电缆热补器用于橡胶套电缆的热补工作中，对煤矿、铁矿、钻探和建井电缆的修理及压号最为适用。电缆热补器机采用优质合金铝制成箱体和模具，液压夹紧，以便指示温度，自动控温报警，省力、节能，运行可靠，工作效率高，维修简便，能保证修理质量。电缆热补器机修复后的电缆外观光洁、平整、粘补牢固，耐压密封，所以本电缆热补器机是目前国内先进的热补设备。

二、电缆热补器主要技术：

工作电压	220v	修补长度	400-1200mm	电缆热补器机重	155kg
加热功率	4kw	作业面高度	750mm	外型尺寸	1000 × 450 × 1000mm
模具升温	0-300 可调	修补电缆直径	4-240mm		
定时时间	0-170分	合模最大压力	5t		

三、电缆热补器结构简介:

热补机主要有支架、电气系统、液压系统、仪表控制板组成。液压系统主要有液压缸、活塞、阀和压杆

组成，完成模具升降加压，保证加热粘补过程所需的压力；支架是热补机的主体构件，由型钢焊接组成，并设有行走机构、工具箱和配重铁，形成完整的统一机台，在工作中移动方便，电气加热系统分别组装，统一控制，设有定温、定时、灯光、电铃报警装置，形成良好的调整控制性能。

四、电缆热补器安装与接线

- 1、取出配重铁杆装入热补机上方两孔内，旋紧螺母，然后装上配重铁。
- 2、把镍铬考铜热电偶插入热补机上方测温孔内，然后上紧铁卡。
- 3、打开后盖，接上电源，将温度指示调节仪表接线板上的“短路”连接线拆去。

五、电缆热补器使用说明 1、用螺丝刀将温度指示仪表的指示仪表的机械零点调到环境温度刻度上，并且定温指示针调到胶补带男篮所需的温度刻度上。

- 2、调整定时开关，定时开关设有“on”开，“off”停及时间刻度，不需用定时，将开关旋钮旋在“on”位置，需用定时，将开关旋钮按顺时针方向旋转，并扭到所需的位置，然后在退到您选用的时间刻度上。
- 3、如需电铃报警时，把旋钮旋在开的位置上，不需电铃报警时，旋在关的位置上。
- 4、旋转电源开关，电气加热系统开始升温，此时为绿灯亮；当温度升到所需的温度时，仪表继电器断开，从而使交流接触器切断加热系统的电源，随后定时开关也断开。（定时断开，不定时不断开）此时红灯亮，电铃响，工作人员应及时关上电铃开关。

"高效节能电缆热补器/GDXB电缆热补机"的型号为GDXB，最大电压是220`380（V），品牌为高电，主要用途是修补电缆，工作电流为50（A），产品认证是CC，材质为铝合金，加工定制是是