

6KV高压补偿控制器 中宝电气

产品名称	6KV高压补偿控制器 中宝电气
公司名称	新乡市中宝电气有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:中宝电气 型号:zbwkg-3500
公司地址	新乡市新飞大道1789号高新区火炬园V (A-F) (5-7)
联系电话	86 0373 5068801/5068802 13903733972

产品详情

控制器功能

4.1 基本功能

4.1.1 soe记录功能

记录： 日最高、最低电压、电流、功率因数及出现时间；

整点电压、电流、无功、功率；

动作前、动作后当前运行数据；

电容器运行时间累计；

停电时间记录，上电时间记录。

4.1.2通讯功能

4.1.2.1 串行口通讯功能

提供以下功能：

当前运行数据下载；

整定值下载、修改、上传(包括时间修正)；

遥控投、遥控切。

4.1.2.2 无线通讯功能

提供以下功能：

当前运行数据下载；

整定值下载、修改、上传(包括时间修正)；

遥控投、遥控切；

soei记录下载。

4.1.2.3 gprs通讯功能

通讯内容详见通讯协议。

保护功能

控制器通电后自检进入运行状态，即在进入任何控制方式之前必须延时2分钟。在下列任一保护状态下，控制器将切电容。

6.1 过压保护：当电压高于过压设定值切除电容。电压恢复正常时控制器恢复正常控制。

6.2 过电流保护：当电流高于过电流设定值切除电容，在满足要求的情况下投电容器，当电流恢复正常时，恢复正常控制；

6.3 欠压保护：当电压持续设定时间低于欠压定值时切除电容。当电压恢复后，自动进入正常控制。

6.4 缺相保护，当电压出现缺相时，电容将切除。当电压恢复后，自动进入正常控制。

七、技术参数

1、基本参数

电源电压：ac220v ± 20% 或dc220v ± 20% 50hz ± 5%

取样电压：ac100v或ac220v 取样电流：0 ~ 5a

本机功耗： 15w

2、控制参数

灵敏度：100ma

投入门限系数：0.5 ~ 1.2、步长0.1、出厂预置1.00

切除门限系数：内定

投切延时：1 ~ 999 × 60s

过压保护：测量电压的100% ~ 150%、步长1%、出厂预置130%

欠压保护：测量电压的50% ~ 100%、步长1%、出厂预置80%

谐波电压超限：5.0% ~ 30.0%、步长0.5%、出厂预置20%

输出接点：继电器触点ac220v、5a长期接通或脉冲输出

3、测量精度

电压：±0.5% 电流：±0.5%

功率因数：±1.0%

无功功率：±2.0% 有功功率：±2.0%

时钟:小于1s/d

4、通讯

物理接口：rs232、rs485

通讯规约：iec870-5-101、cdt、modbus

波特率：1200bps、2400bps、4800bps、9600bps

5、其它

整机性能：符合dl/t 721-2000

抗干扰性能：符合 gb/t 15153.1-1998

重量：不大于3kg

"6KV高压补偿控制器(图)"的型号为ZBWKG-3500，品牌是中宝电气，产品认证为ISO9001，加工定制是否