

JDJ[J]2-35KV电力系统；高压电流互感器；高压互感器

产品名称	JDJ[J]2-35KV电力系统；高压电流互感器；高压互感器
公司名称	乐清市柳市宇宁电器经营部
价格	2500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产
公司地址	浙江乐清市柳市前窑乐湖路
联系电话	086 0577 62708917 13587701256

产品详情

lcwd-35

产品名称:电流互感器

产品型号:lcw - 35、lcwd - 35

0.2,0.5s级加价 (元) :

现有颜色:

0.2级加价 (元) :

额定输出 (av) :

级次组合:

三绕组加价 (元) :

说明:

概述：lcw-35型电流互感器为多匝、油浸、瓷绝缘户外装置。电流互感器供35千伏、50赫芝交流系统中作电流、电能量测及继电保护之用。

结构简介：本型互感器的身装在充满变压器油的瓷箱中，线圈为“8”字字型，“8”字的下部是绕在由条形砂钢带卷制的环形铁芯的二次线圈上半部是一次线圈。器身及瓷箱均装在由钢材焊成，并有四个安装孔的距形底座上。瓷箱上部装有储油柜，瓷箱与储油柜及与底座间用机械方法连接，接合处用弹性良好的抗油橡胶垫密封，在储油柜上装有油表，在油表旁用红漆标明当互感器未投入运行，周围气温为+20oc时的油高度，在储油柜的底部有供放出凝结水的放水塞，在储油柜盖上装有当互感器内部压力过大时可自动打开的安全气道，在储油柜的壁上装有一次线圈的出头，标记I1代表一次线圈的起头；I2代表末头，I1出头用瓷套与储油柜绝缘，而I2出头则与储油柜作直接的电气连接。在储油柜内与一次线圈并联装有过电在保护器，其功用在于保护一次线圈匝间绝缘不会由于线路冲击电流在线圈两出头间引的冲击过电压而损坏。二次线圈出头标记为k1及k2，当一次电流由I1流向I2时，二次电流自k1经二次负荷流向k2。为了保护瓷箱免受闪路电流的损伤，互感器装有与放电电压相配合的放电间隙，放电间隙的上保护电极装在储油柜上，下保护电极装在底座上。在底座下面装有放油塞，供放出互感器内的变压器油之用。底座上有四个供吊起互感器用的吊环及接地螺栓。

技术数据：1、额定电压：35千伏；2、频率：50赫芝；3、额定一次电流：15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、600、700及1000安；4、额定二次电流：5a；5、级次组合：d/0.5、0.5/1、0.5/3；6、额定二次负荷与准确极次的关系见表一；7、各种准确级次的误差极限见表二；8、10%倍数：系指在额定的二次负荷及其功率因数为0.8的条件下，当互感器的误差达负的10%时，一次电流与额定一次电流之比值，本型互感器的10%倍数见表三；9、最大二次电流倍数：系指在额定二次负荷下，当一次电流不超过互感器所保证的短路稳定性时，其最大可能的二次电流与额定二次电流之比值。

lb6-35jls-35lcwd1-35j dj2-35jszw-10lcz-35j dj-35j d6-35

产品名称:电流互感器

产品型号:lcw - 35、lcwd - 35

0.2,0.5s级加价（元）：

现有颜色：

0.2级加价（元）：

额定输出（av）：

级次组合：

三绕组加价（元）：

说明：

概述：lcw-35型电流互感器为多匝、油浸、瓷绝缘户外装置。电流互感器供35千伏、50赫芝交流系统中作电流、电能量测及继电保护之用。

结构简介：本型互感器的身装在充满变压器油的瓷箱中，线圈为“8”字字型，“8”字的下部是绕在由条形砂钢带卷制的环形铁芯的二次线圈上半部是一次线圈。器身及瓷箱均装由钢材焊成，并有四个安装孔的距形底座上。瓷箱上部装有储油柜，瓷箱与储油柜及与底座间用机械方法连接，接合处用弹性良好的抗油橡胶垫密封，在储油柜上装有油表，在油表旁用红漆标明当互感器未投入运行，周围气温为+20oc时的油高度，在储油柜的底部有供放出凝结水的放水塞，在储油柜盖上装有当互感器内部压力过大时可自动打开的安全气道，在储油柜的壁上装有一次线圈的出头，标记I1代表一次线圈的起头；I2代表末头，I1出头用瓷套与储油柜绝缘，而I2出头则与储油柜作直接的电气连接。在储油柜内与一次线圈并联装有过电在保护器，其功用在于保护一次线圈匝间绝缘不会由于线路冲击电流在线圈两出头间引的冲击过电压而损坏。二次线圈出头标记为k1及k2，当一次电流由I1流向I2时，二次电流自k1经二次负荷流向k2。为了保护瓷箱免受闪路电流的损伤，互感器装有与放电电压相配合的放电间隙，放电间隙的上保护电极装在储油柜上，下保护电极装在底座上。在底座下面装有放油塞，供放出互感器内的变压器油之用。底座上有四个供吊起互感器用的吊环及接地螺栓。

技术数据：1、额定电压：35千伏；2、频率：50赫芝；3、额定一次电流：15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、600、700及1000安；4、额定二次电流：5a；5、级次组合：d/0.5、0.5/1、0.5/3；6、额定二次负荷与准确极次的关系见表一；7、各种准确级次的误差极限见表二；8、10%倍数：系指在额定的二次负荷及其功率因数为0.8的条件下，当互感器的误差达负的10%时，一次电流与额定一次电流之比值，本型互感器的10%倍数见表三；9、最大二次电流倍数：系指在额定二次负荷下，当一次电流不超过互感器所保证的短路稳定性时，其最大可能的二次电流与额定二次电流之比值。

lzzbj7-35

"供应JDJ[J]2-35KV电力系统；高压电流互感器；高压互感器"的型号为LCWD-35；LCWD1-35；LZZBJ9-35 Q，品牌是国产，产品认证为ISO9001-2000，加工定制是是