

电瓶蓄电池充电机GCA-20A DC24V

产品名称	电瓶蓄电池充电机GCA-20A DC24V
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	380.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:谷稳 型号:gca
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

产品详情

一. 充电方式：

kza系列充电机根据电池充电曲线设计,自动检测电池电压电流,保证电池不过充,不欠充.本机一键式操作,无需调节,全过程智能控制,使用非常方便。

1.恒流充电：

当电池电压较低时,以0.1c—0.14c限流恒流充电,避免电池充电初期过流充电造成过充现象和保证充电机的安全使用.时间约6~7h,充进电量80%。

2.恒压充电：

当电池电压升高后,自动转为恒压充电,电流自动减小,避免了充电后期电流过大造成电瓶析气失水现象,延长电池寿命。充电电流继续减小到设定值时,黄灯亮,电池基本充足可用.时间约2h,充进电量20%。充电过程中若遇停电,再来电,充电机仍能继续保持正常充电。

3.浮充充电：

保持恒压充电,充电电流继续减小,对电池进行维护式充电.充电电流减小到设定值或充电时间达到设定值时,充足红灯亮,时间约2h,充进电量10%。

4.均衡充电：(多节电池串联,有此功能)

均充功能:可以消除电池的不均衡现象和对陈旧电池及寒冷季节的电池进行补充充电,建议每月均充一次,或根据电池使用说明书进行定期均充。

使用方法:当电池充足后,按一下均充键,小电流恒流均充二小时自动转为浮充,可充进电量10%。

二. 应用范围：

本机为浮充式充电器，具有恒压限流功能，可长期接电源和负载同时工作，可用于启动性负载如柴油发电机不会损坏充电器，及广泛应用于发电机，泵业，通讯系统，铁路系统，ups，电力系统，直流不间断电源等电池的自动浮充，保证电池不过充，不欠充。

用户订货时请注明：

1. 电池电压v:12v、24v、36v、48v、80v、96v、110v、220v 其他
2. 电池容量ah:38ah—1500ah（充电电流一般选择选电池容量的0.1 - 0.15倍）
3. 输入电压v:110v、220v、380v单相、380v三相、其他
4. 电池连接器型号:50a、175a、350a、其他

三. 常用规格：

型号规格 kza	电池 ah	宽×深×高 mm	重量kg
10a/12v	50-65	110×230×160	6.0
15a/12v	65-100	280×230×260	11.0
20a/12v	100-150	280×230×260	13
30a/12v	150-210	280×230×260	17
40a/12v	210-280	280×230×260	23
50a/12v	280-320	260×400×400	28
100a/12v	600-800	320×460×500	45
200a/12v三相	1200-1400	320×460×500	75
10a/24v	50-65	280×230×260	13
15a/24v	65-100	280×230×260	17
20a/24v	100-150	280×230×260	22
30a/24v	150-210	300×280×310	27
40a/24v	210-280	260×400×400	30

50a/24v	280-320	260 × 400 × 400	35
60a/24v	320-400	260 × 400 × 400	40
80a/24v	400-600	320 × 460 × 500	50
100a/24v(单相)	600-800	320 × 460 × 500	60
100a/24v(三相)	600-800	320 × 460 × 500	75
200a/24v(三相)	1200-1400	700 × 500 × 1200	170
10a/36v	50-65	280 × 230 × 260	17
20a/36v	100-150	300 × 280 × 310	25
30a/36v	150-210	260 × 400 × 400	32
40a/36v	210-280	260 × 400 × 400	40
50a/36v	280-320	320 × 460 × 500	50
60a/36v	320-400	320 × 460 × 500	60
80a/36v	400-600	320 × 460 × 500	75
100a/36v(三相)	600-800	450 × 600 × 800	90
200a/36v(三相)	1200-1400	700 × 500 × 1200	200
10a/48v	50-65	280 × 230 × 260	22
20a/48v	100-150	260 × 400 × 400	30
30a/48v	150-210	260 × 400 × 400	40
35a/48v	180--250	260 × 400 × 400	45
40a/48v	210-280	320 × 460 × 500	50
50a/48v	280-320	320 × 460 × 500	60
60a/48v	320-400	320 × 460 × 500	75
80a/48v	400-600	320 × 460 × 500	90
100a/48v(以上单相)	600-800	450 × 600 × 800	110
50a/48v(三相)	280-320	450 × 600 × 800	95
60 a/48v(三相)	320-400	450 × 600 × 800	110
80 a/48v(三相)	400-600	450 × 600 × 800	130
100a/48v(三相)	600-800	450 × 600 × 800	160
150a/48v(三相)	800-1200	700 × 500 × 120	200
200a/48v(三相)	1200-1400	700 × 50 × 1200	230
10a/72v	50-65	300 × 280 × 310	27
20a/72v	100-150	260 × 400 × 400	40
30a/72v	150-210	320 × 460 × 500	60
40a/72v (单相)	210-280	320 × 460 × 500	75
50a/72v (三相)	280-320	320 × 460 × 500	90
60a/72v (三相)	320-400	450 × 600 × 800	160
80a/72v	400-600	450 × 600 × 800	180
100a/72v	600-800	700 × 500 × 1200	200
200a/72v	1200-1400	700 × 500 × 1200	350
30a/80v (单相)	150-210	320 × 460 × 500	95

50a/80v (三相)	280-320	450 × 60 × 800	130
60a/80v	320-400	450 × 600 × 800	170
80a/80v	400-600	450 × 600 × 800	190
100a/80v	600-800	700 × 50 × 1200	220
50a/96v-140v	280-320	450 × 600 × 800	160
80a/96v-140v	400-600	700 × 500 × 1200	200
100a/96v-140v	600-800	700 × 500 × 1200	230
200a/96v-140v	1200-1400	800 × 600 × 1500	350
10a/110v-150v (单相)	50-65	260 × 400 × 400	40
20a/110v-150v (单相)	100-150	320 × 460 × 500	60
30a/110v-150v (三相)	150-210	450 × 600 × 800	130
50a/110v-150v (三相)	280-320	450 × 600 × 800	180
100a/110v-150v (三相)	600-800	700 × 500 × 1200	240
200a/110v-150v (三相)	1200-1400	800 × 600 × 1500	380
10a/220v-300v	50-65	320 × 460 × 500	80
30a/220v-300v	150-210	450 × 600 × 800	190
50a/220v-300v	280-320	700 × 500 × 1200	240
100a/220v-300v	600-800	800 × 600 × 1500	380
200a/220v-300v	1200-1400	800 × 800 × 2200	700
300a/220v-300v		1000 × 800 × 2200	900

"供应电瓶蓄电池充电器GCA-20A DC24V"的输入参数为220，输出参数是12，加工定制为是，型号是GCA，适用范围为GCA逆变充电器的主变压器采用漏磁通小、磁场干扰小的环扁型变压器、形呈超薄、美观大方，品牌是谷稳，充电电流为5-30（A），产品认证是ISOP009，外形尺寸为30*20*15（mm），GCA是充电器