电瓶蓄电池充电机GCA-20A DC24V

| 产品名称 | 电瓶蓄电池充电机GCA-20A DC24V | |
|------|---------------------------|--|
| 公司名称 | 乐清市谷稳电气有限公司 | |
| 价格 | 380.00/台 | |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:谷稳 型号:gca | |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇后街村 | |
| 联系电话 | 62768618 18968967033 | |

产品详情

一. 充电方式:

kza系列充电机根据电池充电曲线设计,自动检测电池电压电流,保证电池不过充,不欠充. 本机一键式操作,无需调节,全过程智能控制,使用非常方便。

1.恒流充电:

当电池电压较低时,以0.1c—0.14c限流恒流充电,避免电池充电初期过流充电造成过充现象和保证充电机的安全使用.时间约6~7h,充进电量80%。

2.恒压充电:

当电池电压升高后,自动转为恒压充电,电流自动减小,避免了充电后期电流过大造成电瓶析气失水现象,延长电池寿命。充电电流继续减小到设定值时,黄灯亮,电池基本充足可用.时间约2h,充进电量20%。充电过程中若遇停电,再来电,充电机仍能继续保持正常充电。

3.浮充充电:

保持恒压充电,充电电流继续减小,对电池进行维护式充电. 充电电流减小到设定值或充电时间达到设定值时,充足红灯亮,时间约2h,充进电量10%.

4.均衡充电:(多节电池串联,有此功能)

均充功能: 可以消除电池的不均衡现象和对陈旧电池及寒冷季节的电池进行补充充电,建议每月均充一次,或根据电池使用说明书进行定期均充.

使用方法: 当电池充足后,按一下均充键,小电流恒流均充二小时自动转为浮充,可充进电量10%。

二.应用范围:

本机为浮充式充电机,具有恒压限流功能,可长期接电源和负载同时工作,可用于启动性负载如柴油发电机不会损坏充电机,及广泛应用于发电机,泵业,通讯系统,铁路系统,ups,电力系统,直流不间断电源等电池的自动浮充,保证电池不过充,不欠充。

用户订货时请注明:

- 1.电池电压v:12v、24v、36v、48v、80v、96v、110v、220v 其他
- 2.电池容量ah:38ah—1500ah (充电电流一般选择选电池容量的0.1 0.15倍)
- 3.输入电压v:110v、220v、380v单相、380v三相、其他
- 4.电池连接器型号:50a、175a、350a、其他

三. 常用规格:

| 型号规格 kza | 电池 ah | 宽×深×高mm | 重量kg |
|------------|-----------|-----------------|------|
| 10a/12v | 50-65 | 110 × 230 × 160 | 6.0 |
| 15a/12v | 65-100 | 280 × 230 × 260 | 11.0 |
| 20a/12v | 100-150 | 280 × 230 × 260 | 13 |
| 30a/12v | 150-210 | 280 × 230 × 260 | 17 |
| 40a/12v | 210-280 | 280 × 230 × 260 | 23 |
| 50a/12v | 280-320 | 260 × 400 × 400 | 28 |
| 100a/12v | 600-800 | 320 × 460 × 500 | 45 |
| 200a/12v三相 | 1200-1400 | 320 × 460 × 500 | 75 |
| 10a/24v | 50-65 | 280 × 230 × 260 | 13 |
| 15a/24v | 65-100 | 280 × 230 × 260 | 17 |
| 20a/24v | 100-150 | 280 × 230 × 260 | 22 |
| 30a/24v | 150-210 | 300 × 280 × 310 | |
| 40a/24v | 210-280 | 260 × 400 × 400 | 30 |

| 50a/24v | 280-320 | $260 \times 400 \times 400$ | 35 |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 60a/24v | 320-400 | 260 × 400 × 400 | 40 |
| 30a/24v | 400-600 | 320 × 460 × 500 | 50 |
| I00a/24v(单相) | 600-800 | 320 × 460 × 500 | 60 |
| 100a/24v(三相) | 600-800 | 320 × 460 × 500 | 75 |
| 200a/24v(三相) | 1200-1400 | 700 × 500 × 1200 | 170 |
| | | | |
| 0a/36v | 50-65 | | 17 |
| | | 280 × 230 × 260 | |
| | | | |
| .0a/36v | 100-150 | 300 × 280 × 310 | 25 |
| 30a/36v | 150-210 | 260 × 400 × 400 | 32 |
| 0a/36v | 210-280 | 260 × 400 × 400 | 40 |
| 50a/36v | 280-320 | 320 × 460 × 500 | 50 |
| 60a/36v | 320-400 | 320 × 460 × 500 | 60 |
| 30a/36v | 400-600 | 320 × 460 × 500 | 75 |
| 00a/36v(三相) | 600-800 | 450 × 600 × 800 | 90 |
| 200a/36v(三相) | 1200-1400 | 700 × 500 × 1200 | 200 |
| | 1200 1700 | 1 00 A 000 A 1200 | |
| 0a/48v | 50-65 | | 22 |
| COL TOY | | 280 × 230 × 260 | [|
| | | 200 × 200 × 200 | |
| 0a/48v | 100-150 | 260 × 400 × 400 | 30 |
| 0a/48v | 150-210 | 260 × 400 × 400 | 40 |
| 5a/48v | 180250 | 260 × 400 × 400 | 45 |
| 0a/48v | 210-280 | 320 × 460 × 500 | 50 |
| 0a/48v | 280-320 | $320 \times 460 \times 500$ | 60 |
| | | | |
| 0a/48v | 320-400 | 320 × 460 × 500 | 75 |
| 80a/48v | 400-600 | 320 × 460 × 500 | 90 |
| 00a/48v(以上单相) | 600-800 | 450 × 600 × 800 | 110 |
| | 000,000 | 450 600 600 | 0.5 |
| 50a/48v(三相) | 280-320 | 450 × 600 × 800 | 95 |
| 60 a/48v(三相) | 320-400 | 450 × 600 × 800 | 110 |
| 80 a/48v(三相) | 400-600 | 450 × 600 × 800 | 130 |
| 00a/48v(三相) 50a/48v(三相) | 600-800 | 450 × 600 × 800 | 160 |
| 150a/48v(三相) | 800-1200 | 700 × 500 × 120 | 200 |
| 200a/48v(三相) | 1200-1400 | 700 × 50 × 1200 | 230 |
| 100/701 | E0 65 | 200 200 240 | h7 |
| 0a/72v | 50-65 | 300 × 280 × 310 | 27 |
| 20a/72v | 100-150 | 260 × 400 × 400 | 40 |
| 80a/72v 10a/72v (| 150-210 | 320 × 460 × 500 | 60 |
| l0a/72v(单相) | 210-280 | 320 × 460 × 500 | 75 |
| 50a/72v(三相) | 280-320 | 320 × 460 × 500 | 90 |
| 0a/72v(三相) | 320-400 | 450 × 600 × 800 | 160 |
| 0a/72v | 400-600 | 450 × 600 × 800 | 180 |
| 00a/72v | 600-800 | 700 × 500 × 1200 | 200 |
| 200a/72v | 1200-1400 | | 350 |
| | | 700 × 500 × 1200 | |
| | | | |
| | | | |
| 30a/80v(单相) | 150-210 | $320 \times 460 \times 500$ | 95 |

| 50a/80v(三相) | 280-320 | 450 × 60 × 800 | 130 |
|--------------------|-----------|-------------------|-----|
| 60a/80v | 320-400 | 450 × 600 × 800 | 170 |
| 80a/80v | 400-600 | 450 × 600 × 800 | 190 |
| 100a/80v | 600-800 | 700 × 50 × 1200 | 220 |
| 50a/96v-140v | 280-320 | 450 × 600 × 800 | 160 |
| 80a/96v-140v | 400-600 | 700 × 500 × 1200 | 200 |
| 100a/96v-140v | 600-800 | 700 × 500 × 1200 | 230 |
| 200a/96v-140v | 1200-1400 | 800 × 600 × 1500 | 350 |
| | 50-65 | 260 × 400 × 400 | 40 |
| 20a/110v-150v(单相) | 100-150 | 320 × 460 × 500 | 60 |
| 30a/110v-150v(三相) | 150-210 | 450 × 600 × 800 | 130 |
| 50a/110v-150v(三相) | 280-320 | 450 × 600 × 800 | 180 |
| 100a/110v-150v(三相) | 600-800 | 700 × 500 × 1200 | 240 |
| 200a/110v-150v(三相) | 1200-1400 | 800 × 600 × 1500 | 380 |
| 10a/220v-300v | 50-65 | 320 × 460 × 500 | 80 |
| 30a/220v-300v | 150-210 | 450 × 600 × 800 | 190 |
| 50a/220v-300v | 280-320 | 700 × 500 × 1200 | 240 |
| 100a/220v-300v | 600-800 | 800 × 600 × 1500 | 380 |
| 200a/220v-300v | 1200-1400 | 800 × 800 × 2200 | 700 |
| 300a/220v-300v | | 1000 × 800 × 2200 | 900 |

[&]quot;供应电瓶蓄电池充电机GCA-20A DC24V"的输入参数为220,输出参数是12,加工定制为是,型号是GCA,适用范围为GCA逆变充电器的主变压器采用漏磁通小、磁场干扰小的环扁型变压器、形呈超薄、美观大方,品牌是谷稳,充电电流为5-30(A),产品认证是ISOP009,外形尺寸为30*20*15(mm),GCA是充电机