

陕西西安青山蓄电池智能充电器BC03

产品名称	陕西西安青山蓄电池智能充电器BC03
公司名称	西安青山电控技术有限公司
价格	370.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:青山 型号:智能充电器bc03
公司地址	中国 陕西 西安市 太白南路181号A座C区5层
联系电话	86-029-88211005 13891955781

产品详情

bc03智能充电器是专门为蓄电池而设计，具有恒压、恒流、涓流、充满自停、抗短路等功能特性。

应用范围：

适用于各种品牌、型号、功率的柴油发动机配套使用。

工作电压：ac160~250v，工作频率：20~100hz；可保证发动机在低转（怠速）时仍可充电,通过柴油发电机组的电直接进行充电，以替代机身充电机。

允许在市电对蓄电池充电的同时启动机组。

适用于对铅酸蓄电池，特别适用于对全密封固体宽温电池进行充电。

工作温度：-40 ~ +50 。

工作湿度：20 ~ 98%rh不凝露。

功能特点：

恒流快充：当蓄电池电压低于设定值（小于24v（24v蓄电池），小于12v（12v蓄电池）），充电器以最大

恒定电流进行快速充电。

限流充电：当蓄电池接近充满时（大于等于24v（24v蓄电池），大于等于12v（12v蓄电池）），充电电流自动限制。

涓流浮充：当蓄电池电压到达浮充设定值时（24v电池为27.6v），（12v电池为13.8v），自动转为浮充状态，即以0.1 - 0.2a的电流进行充电。

停充：当蓄电池电压到达充盈设定值时（24v电池为28v），（12v电池为14v），自动关断充电输出。

过流和短路保护：充电器具备过流和短路保护功能。

充电曲线

安装说明：

外观尺寸：112 * 166 mm。安装尺寸：60 * 153 mm。接线：“l”接220v的相线，“n”接220v的零线，“”接地，“+”接电池正极，“-”接电池负极。注：充电器的接地端必须良好接地。灯指示：产品面板的发光二极管灯不同颜色时代表充电所处的不同状态。（红色：恒流快速充电，黄色：涓流充电，绿色：蓄电池已充满）注意事项：产品专为蓄电池充电设计，不适宜直接作为电子设备的电源使用，否则有可能损坏充电器和电子设备。建议将充电器安装在有减振措施的机组上。防止水和其它液体淋洒，注意通风并且远离高温辐射。

产品系列包括3a/6a/10a/20a(12v),3a/6a/10a/20a(24v)等各种型号，请根据需要选用。

西安青山电控技术有限公司还有“柴油发电机组控制器”、“燃气发电机组监控器”、“双电源自动转换开关”、“双电源自动转换柜”、“自动并机柜”、“电子调速”、“电子调压”“后备电源监控装置”、“蓄电池专用充电器”、“电站自动化元件”“停车电磁阀”“水套加热器”“v.d.o传感器与仪表”“执行器”等十余个系列，50多个型号的产品。其中4项产品拥有国家专利。

"陕西西安青山蓄电池智能充电器BC03"的型号为智能充电器BC03，放电电流是0（A），品牌为青山，充电电流是3（A），产品认证为CCC，加工定制是是