


# 浮球开关/液位开关 hoypc/宏跃


产品名称	浮球开关/液位开关 hoypc/宏跃
公司名称	乐清市宏跃电器有限公司
价格	16.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hoypc/宏跃 型号:hy-m15-2
公司地址	中国浙江乐清市柳市镇东仁宕工业区
联系电话	86-0577-62792319 13819771198

## 产品详情

1、浮球开关装置通过一弹性电缆线与水泵连接，可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护。2、技术参数：\*额定电压ac：125v/ ac：250v/ac：380v/ac\*最大电流: 16a(10a)；16a(5a)\*频率：50~60hz\*最高运行温度：90 \*工作寿命：500000次\*保护等级：ip683、性能特点：电泵浮动开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作、便于安装、安全可靠、免予维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭、厂矿等的水池、油、酸和碱的池、桶、槽、灌等的容器之中。4、安装：(1)将平衡锤固定在电源线上，控制水位高低。（平衡锤只有在需要时提供）(2)将弹性电线与水泵连接固定在水箱内。(3)平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度，也决定了水位的高低。(4)安装时，电线的最终接口部件不能浸入水中。5、使用说明：1、充满使用说明



如图一，将压力控制器的蓝色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行充满运行（棕色线保持绝缘）。具体安装参照图二，图三。图二，图三的工作过程，水箱里的水位降到一定高度后水泵启动，开始对水箱进行充水；当水箱里的水位升到一定高度后，水泵停止工作。2、排空使用说明



如图四，将压力控制器的棕色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行排空运行。（蓝色电线保持绝缘）具体安装参照图五、图六。图五、图六的工作过程：当水池里的水位降到一定高度后，水泵停止运行，水池里的水位升到一定高度后，水泵启动，开始排水。6、自动充满、排空使用说明：图七为充满与

排空自动切换的电气原理图，也是充满、排空两种基本功能的延伸。图七的工作过程：参照充满与排空使用说明。如图八将电源线从圆锥端插入平衡锤中，用适当的压力，将平衡锤移动到将要固定的电线端。（该平衡锤只有在需要时提供。）



7、平衡锤安装演示图：8、警告：（1）电源线是本装置的完整部分，一经发现电线受损，本装置应被替换，不准对电线进行修理。（2）电源线的最终端接口部件不能浸入水中。（3）不使用的电线保持绝缘。（4）水泵必须接地，保证人身安全。9、保证事项：本浮动开关在合理保管、使用的条件下，用户在出厂六个月内，如发现该浮动开关因制造不良而引起无法正常使用，本公司将予以免费维修或调换。

"供应浮球开关/液位开关"的最高耐压为1（Mpa），工作压力是0.6（Mpa），测量范围为0.3M-100M，输出电流是1000，最高耐温为90（ ），工作电流是15(8)（A），工作电压为220/380（V），工作温度是65（ ），加工定制为是，材质是PP，型号为HY-M15-2，品牌是HOYPC/宏跃，电源电压为220V，产品认证是CE，介质比重为1:1000