

中文好帮手定时器 中文节能电子定时开关电源插座

产品名称	中文好帮手定时器 中文节能电子定时开关电源插座
公司名称	深圳市百思发科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:bosifa 型号:bs-hp510
公司地址	中国.广东.深圳.南山区西丽官龙
联系电话	86-0755-29965727 18926067261

产品详情

产品介绍

产品信息名称：bs-6387酒精测试仪 品牌：bosifa 货号：bs-6387产品特点

- 1.独有专利外观模具，耐高温耐阻燃材料。
- 2.本产品采用优质磷青铜铜件，铜片厚，镀镍工艺，抗氧化，韧性强，导电好，保证电流通畅，减少发热，不易变形，长期使用，也能保持合适的夹力，结构优化设计，寿命更长。
- 3.万用插座，全面支持中国两脚直插、中国三脚、欧规、美规、英规、澳规等国家的标准插孔。
- 4.工作指示灯、通电指示灯，一目了然。
- 5.超大显示屏幕，显示更清晰。
- 6.超大按键，使用更为方便。
- 7.最少时间间隔为1分钟，，每天可以设置10组开与关，每周可以设置70次开与关。
- 8.具有模式功能，随时切换智能开、关、自动等三种状态。

产品实拍图

产品实拍图

产品实拍图

产品特写图

侧面特写图

背面特写图

产品使用说明

好帮手电子式节能定时器

适用型号:bs-hp510

产品特点：

- * 独有专利外观模具，耐高温阻燃材料。
- * 本产品采用优质磷青铜铜件，铜片厚，镀镍工艺，抗氧化，韧性强，导电好，保证电流通畅，减少发热，不易变形，长期使用，也能保持合适的夹力，结构优化设计，寿命更长。
- * 万能插座，全面支持中国两脚直插、中国三脚、欧规、美规、英规、澳规等国家的标准插孔。
- * 工作指示灯、通电指示灯，一目了然。
- * 超大显示屏幕，显示更清晰。

- * 超大按键，使用更为方便。
- * 最少时间间隔为1分钟，，每天可以设置10组开与关，每周可以设置70次开与关。
- * 具有模式功能，随时切换智能开、关、自动等三种状态。

按键说明

- 1、“复位”键：重新设定时间和所有开关程序（建议使用清除键，复位键主要用于工程测试）
- 2、“星期”键：设定各时间段定时开与关的星期几
- 3、“小时”键：设定各时间段定时开与关的小时数
- 4、“分钟”键：设定各时间段定时开与关的分钟数
- 5、“设定”键：设定10组定时开与关时间段的设定
- 6、“时钟”键：功能键，退出当前设置
- 7、“清除”键：清除当前时间段设定的内容
- 8、“模式”键：控制模式切换：开、关、自动

使用方法

- 1、长按清除键解锁
- 2、调整当前时间

使用节能定时器时，须先将节能定时器的显示时间调整到当前时间。

按住“时钟”键的同时，分别按“星期”、“小时”和“分钟”键，调整到当前的时间。（每按一次增加一小时，长按可以快速调整。）

3、设置程序

3.1、按“设定”键，即可进入定时模式设置，屏幕上显示“1开”。

3.2、按“小时”、“分钟”和“星期”键，可调整“1开”的时间：小时、分钟、和星期，即第一组定时开始工作的时间。其中，按“星期”键，可选择不同星期组合模式。可根据需求，定时器只在设定的星期数中工作。

3.3、再按“设定”键，屏幕上显示“1关”，即第一组定时关闭电源的时间，时间设置参考步骤1。依次类推，最多可设置10组开与关。

3.4设置完成后按“时钟”键回到当前时间。

注：设置完成后按“时钟”键回到当前时间。

注：1.如果每天不需要设定10组，而其它组已设定，必须按“清除”键，将多余各组的时间程序清除。

2.定时设置完成后，应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致，如有异，请按实际需要进行调整或重新设定。

4、定时器工作模式选择

4.1、在当前时间状态下，连续按“模式”键，显示屏的左侧将循环显示：“开”、“自动”、“关”三种模式。根据您的需要进行模式选择。

4.2、三种模式释意：“开”：定时器一直有电源输出，没有定时功能；“关”：定时器无电源输出，呈关闭状态；“自动”：如果先由“开”转换成“自动”，则定时器接通电源电源有输出，之后按设定的程序工作；如果先由“关”转换成“自动”，则定时接通电源无电源输出，之后按设定的程序工作；注：“自动”状态下，屏的左上角显示亮灯标志则通电就有电源输出，反之则无电源输出。

6、将受控电器插头插入定时器插座上，定时器接通电源，电器用品务必是开启状态。

技术规格

工作电压	ac220v 50hz
额定电流	10a
额定功率	1800w
使用温度范围	0 ~ 55
可编程数	10组/天
时间设定范围	每星期或每日按设定的程序循环工作，1分~168小时
固有损耗	2w
电池	可充电镍氢电池
usb输出	dc5v 500ma (hp510u)

实例说明

假设您公司的饮水机想要在星期一到星期五早上8：00至11：00和星期一到星期五下午13：00至：17：00的两个上班时间段开启。您可以按照以下步骤进行设置：

1、按使用方法步骤1校对当前时刻。设定第一组时间段开与关程序：星期一至星期五8：00—11：00的开关程序

a、按“设定”键，屏幕上显示时间段“1开”的字样；分别按“星期”、“小时”、“分钟”键，将时间调整为：8：00，星期模式选择“星期一至星期五”，如图1所示，“1开”设置完成。

b、再按“设定”键，屏幕上显示时间段“1关”的字样；连续按“星期”、“小时”、“分钟”键，将时间调整为：11：00，星期模式选择“星期一至星期五”，如图2所示，“1关”设置完成。

2、按以上同样的方法对第二组时间段进行设置，即“2开”和“2关”，设置完成，屏幕显示如图3、图片4显示。

3、按“时钟”键返回当前时间。如现在时间是星期二14：00，希望饮水机现在进行工作，那么按模式键从“开”切换到“自动”，则定时器按设定的程序工作；如现在的时间是星期天14：00，饮水机不需要工作，则按模式键从“关”切换到“自动”的模式。

4、将饮水机的插头插到定时器插座上，将定时器接通电源，再打开饮水机电源开关，即可。

假设某电器每天下午19：00开，次日上午10点断电，可按照以下步骤进行设置：

1、调整好当前时间，按“设定”键，进入“1开”设置，选择“星期一至星期日”的星期模式，调整时间为19：00，使屏幕显示如图5所示。

2、再按“设定”键，进入“1关”设置，选取择“星期一至星期日”的星期模式，调整时间为10：00，使屏幕显示如图6所示。

3、按“时钟”键返回当前时间。再按“模式”键调整到“自动”的模式。

4、将电器的插头插到定时器的插座上，将定时器接通电源，再打开电器电源开关，即可。

当出现以下情形时：

1、如定时器没有根据预定的程序开启或关闭时，请检查设置程序是否正确或重新调整。

2、如确认开启或关闭时间调整正确，但定时器却提前开启，或推迟关闭，可能存在多组开关程序，请检查设置是否正确，或重新设置。

3、如以上两点全部正确，而定时器仍然动作不正常，可能“模式”键人为动作，请检查并对模式进行调整。

4、本产品不显示或显示模糊时，请接通电源充电。

5、如以上几种方法仍不能排除故障，请与本公司或购买点经销商联系维护。

产品包装图

纸盒产品图

产品外观图

企业介绍

百思发科技简介

深圳市百思发科技有限公司是专注于气体传感器、检测仪表研发、生产、销售一站式服务的高新技术企业、广东省百立了多门类、多学科、专业的研发团队，从材料科学、器件工艺、仪表技术、应用软件等入手，努力为客户提供一流的气体检测整体解决方案，研发、创造了数十项专利技术，同时拥有气体传感器与气体检测仪表自主知识产权，已形成家庭商用、个人防护、工业在线监测、环境分析、采矿安全、呼出气体酒精含量检测、智能交通、车载系统、农用co2监测系统和工程监控系统、菲尼尔透镜等多系列气体检测产品，产品线丰富，产业链完整，是国内领先、国际知名的气体探测产品专业制造商。公司秉承“感应变化，感受生活”的理念，百思发公司在市场的不断变化中持续关注并发现健康生活的点滴需求，关爱健康、关注环保、脚踏实地、锐意进取，竭尽全力为客户带来美好体验和广阔前景；坚持“聚焦专业细分市场”的发展战略，产品和解决方案已应用于全球数十个国家和地区，用于检测、监控可燃性气体、有毒有害气体和特种气体。应用行业分布广泛，涵盖石油、化工、冶金、采矿、电子、电力、制药、食品、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公用场所、道路安全管理、污水处理、生物科学、航天航空、军事反恐等领域，用于防火防爆、预防中毒、污染监测、环境治理、改善人居环境，为行业客户hse管理体系的建立、民用和个人气体安全防护提供适合、优质、高性价比的产品与服务。未来，百思发将以“全球领先的气体探测解决方案提供商”为企业愿景，以“创造安全、环保、健康的工作和生活环境”为企业使命，全力以赴为客户创造价值和成功。百思发科技本着开拓创新、追求卓越的精神致力于为客户提供完整的产品解决方案和优质的服务，并致力于推动民族气体探测事业的发展。

战略方针：人才为本，文化为魂；资源共享，优势互补；科学创新，追求卓越；稳健务实，持续发展。

企业精神：尽责、创新、快乐。

企业作风：勤奋务实，稳健发展。

团队意识：忠诚、沟通、理解、欣赏、协作进取的大家庭。

服务理念：为客户创造价值。

工厂风采：

购买须知

本产品所接电器功率总和不得超过额定功率

本产品属电子产品，不得用做儿童玩具

请在室内干燥的环境下使用

请勿擅自拆定时器，需维修时请找经销商或专业人士

"厂家直供 中文好帮手定时器 中文节能电子定时开关电源插座"的可编程数为10组/天，型号是BS-HP510，可插拔次数为10000，时间设定范围是每星期或每日按设定的程序循环工作，1分~168小时，品牌为BOSIFA，产品认证是ce，外壳材质为ABS，加工定制是是