

致峰移动电源箱可提供DC15V16V17V18V19V20V21V24V30V输出

产品名称	致峰移动电源箱可提供DC15V16V17V18V19V20V21V24V30V输出
公司名称	保定市致峰影像器材有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:致峰 型号:yd240
公司地址	保定市竞秀街295号
联系电话	86-3123151840 13503321802

产品详情

致峰yd-240电源箱使用说明书

注意事项：

使用功率不要超过100w,否则烧毁电源

对于航空插头，或5.5、2.1dc端子，不要随意乱接，应该沟通厂家。极性接反会烧毁电源箱。切记！

致峰yd-240外拍电源箱是专为功率在100w以内的led摄影灯，5d2套件，电动滑轨，高清监视器等供电的专业电源箱。该电箱输出电压为14.8-16.8v,可替代sony的bp电池。该电源箱具有过流，过热，低电压保护等特点，稳定，可靠。匹配12v20ah蓄电池可实现240wh的输出，相当于2块bp120的电池，因此具有很高的性价比。

参数：

最大使用功率：100w

匹配电池：6-dzm-20

电源容量：240wh

输出电压：dc 14.8v-16.8v

保险：15a

尺寸：245mm(长)/ 135mm(宽)/240mm(高)

重量：3kg(不含电池)、10kg(含电池)

安装电池：该电源箱使用的电池的型号为6-dzm-20，为通用的电动车蓄电池，采购方便，该电池需用户自行采购（除特殊约定），并进行安装。安装方法如下：

- 1.拆下侧面的螺丝
- 2.把电池顺着滑槽放进去
- 3.拧紧接线端子
- 4.扣上盖子复原

操作方法：

把电源开关打到开按下启动按钮，此时电压表亮，显示的为蓄电池电压。电源进入工作状态，输出部分输出dc14.8-16.8v电压。

电池在满电的时候在13.6v左右，随着使用逐渐下降。当下降到10-10.5v时候电源自动切断。防止过放，保护电池。此时不能再次启动电源，需要充电，当电压上升以后才可以再次启动。输出部分配有bp口的转接器，可连接有sony bp扣板供电的产品。对于航空插头，或5.5、2.1dc端子，不要随意乱接，应该沟通厂家。极性接反会烧毁电源箱。切记！

实测使用时间：

500个小led的摄影灯（30w）-----8小时

1000个小led的摄影灯(60w)---4小时

100wled灯-----2.4小时

附件：

带bp适配器的连接线----1条

15a备用保险管---1条

螺丝刀一把

备用螺丝—2只

质量保证：非人为原因，自出售之日起1年。

售后电话：0312-3151840

"致峰移动电源箱可提供DC15V16V17V18V19V20V21V24V30V输出"的型号为YD240，输出电流是7（A），品牌为致峰，加工定制是是，输出功率为100（W）