

电力安全工器具预防性年检检测

产品名称	电力安全工器具预防性年检检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

电力安全工器具—安全带的正确使用安全带使用期一般为3~5年，发现异常应提前报废。安全带的腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环/钩应具有保险装置。保险带、绳使用长度在3米以上的应加缓冲器。使用安全带前应进行外观检查，检查：1.组件完整、无短缺、无伤残破损；2.绳索、编带无脆裂、断股或扭结；3.金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀；4.挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；5.铆钉无明显偏位，表面平整。安全带应系在牢固的物体上，禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。在杆塔上工作时，应将安全带后备保护绳系在安全牢固的构件上（带电作业视其具体任务决定是否系后备安全绳），不得失去后备保护。

电力安全工器具—全身式安全带的推广使用全身式安全带特点：腰带：可调整，配备金属子母扣环；坐带：独特设计，坠落可成坐姿，减轻四肢压迫。

使用全身式(五点式)安全带有什么好处？通过模拟试验，实验中一个100公斤的模拟人从1.8米的高处坠落，在落到低点时，测量安全带对人体向上的提升力为：在安全带没有缓冲包时，安全带对人体的提升力是4961英镑，合计2250公斤，就是说这个时候安全带对人的拉力是2250公斤！在安全带有缓冲包时，安全带对人体的提升力是832英镑，合计377公斤，就是说这个时候安全带对人的拉力是377公斤！进行设备验电，倒闸操作，装拆接地线等工作应戴绝缘手套。使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内，以防发生意外。使用后，应将内外污物擦洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。应储存在干燥通风室温-15至+30相对湿度50%至80%的库房中，远离热源,离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。