

批发武汉交流接触器机械连锁式交流接触器 CJX2-0910

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 批发武汉交流接触器机械连锁式交流接触器 CJX2-0910 |
| 公司名称 | 武汉市武昌区海坦电气设备经营部 |
| 价格 | 31.00/只 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:施耐德 型号:cjx2 |
| 公司地址 | 湖北武汉市江汉区武汉市武昌区武泰闸金楚龙机电汽配城1-117号 |
| 联系电话 | 86 027 88303832 |

产品详情

cjx2 (lc1-d) 系列交流接触器，主要用于交流50hz或60hz，额定工作电压至660v、额定工作电流至95a的电路中供远距离接通与分断电路之用，并可与热继电器直接插接组成电磁起动器，以保护可能发生操作过负荷的电路。接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械连锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器。

本产品符合iec9470-4-1、gb14048.4。通过iso9001质量体系及3c安全体系认证

cjx2系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50hz或60hz，额定工作电压至660v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v时额定工作电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路之用，并可与热继电器直接插接组成电磁起动器，以保护可能发生操作过负荷的电路。接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械连锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器。本系列产品符合iec947-4-1gb14048.4、jb/t7435标准

适用范围：cjx2系列交流接触器适用于交流50hz(60hz)额定工作电压至660v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v额定工作电流至95a的电力系统中，供远距离接通和分断电路，频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器以保护可能发生过载电路。符合iec60947-4-1、gb14048.4标准。

外形及安装尺寸：

使用范围 lc1系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50hz或60hz，电压至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可组装成积木式辅助触组、空气延时头，机械连锁机构等部件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安

装组成电磁起动器。型号及其含义

技术参数

| 型号type | cslc1-09 | cslc1-12 | cslc1-16 | cslc1-25 | cslc1-32 | cslc1-40 | cslc1-50 | cslc1-63 | cslc1-80 | cslc1-95 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 约定绝缘电压(v)rated insulation | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 约定发热电流(a)conventional thermal current | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 110 | 125 |
| 额定工作电流380v ac3 rated operational current | 9 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 95 |
| 控制功率(kw)controlled power(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
| | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | | 18.5 | 20 | 30 | 37 | 45 |
| | 4 | 5.5 | 9 | 11 | | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 |
| | 4 | 5.5 | 9 | 11 | | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 |

备注note 安装方式install way1、两个钉安装2、35mm导轨安装the installation of the relays can use two screws and also use the 35mm installation rail 1、3个螺钉安装2、75mm或35mm导轨the installation of the relays can use three screws and also use the 75mm or 35mm

适用于交流50hz或62hz，电压到690v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。产品符合gb14048.4标准。

cjx2系列交流接触器

适用范围：

cjx2系列交流接触器适用于交流50hz（60hz）额定绝缘电压690-1000v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v，额定工作电流至95a的电力系统中，供远距离接通和分断电路及频繁地起动和控制交流电动机之用，并可与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器以保护可能发生过载的电路。

=====

cjx2系列交流接触器型号含义：

cjx2系列交流接触器结构特征：

cjx2系列交流接触器具有体积小、重量轻、寿命长、功耗小，可按要求组合派生，可配置积木式

辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、机械联锁接触器、星三角起
 动器，并且可以和热继电器直接安装组成电磁起动器。产品除螺钉安装外，还可用35mm75mm标
 准卡轨安装。

=====

cjx2系列交流接触器主要技术参数

| 参数 | 型号 | cjx2-09 | cjx2-12 | cjx2-18 | cjx2-25 | cjx2-32 | cjx2-40 | cjx2-50 | cjx2-65 | cjx2-80 | cjx2-95 | |
|------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 额定工作电流 I_e (ac-3) | 380v | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| | 660v | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| 约定发热电 流 I_{th} | | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
| 额定工作电 压 U_e | | | | | | | | | | | | |
| 额定绝缘工 作电压 U_i | | | | | | | | | | | | |
| ac-3(61e, le) | 电寿命 (4)次 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| | 操作频率 h(-1) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ac-4(61e, 61e) | 电寿命 (4) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| | 操作频率 h(-1) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 额定工 作电 流 I_e a | 380v | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| | 660v | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| 参数 型号 | | cjx2-09 | cjx2-12 | cjx2-18 | cjx2-25 | cjx2-32 | cjx2-40 | cjx2-50 | cjx2-65 | cjx2-80 | cjx2-95 | |
| 约定发 热电 流 I_{th} | 10 | | | | | | | | | | | |
| 电寿 命 -1 5 | ac | 同主触头电寿命 (ac-3) | | | | | | | | | | |
| | dc | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | -1 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可接受 最小负 载 | 6v 10ma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定控 制电压 us v | 24 48 110 220 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吸合电 压 | (0.85-1,10)us | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 释放电 压 | (0.20-0.75)us | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 线圈 功能 va | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| 机器寿命 次(4)次 | 1000 | | | 800 | | | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| 导线根 数软线 硬线 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - |

"厂家低价批发武汉交流接触器机械连锁式交流接触器 CJX2-0910"的额定电压为220 (V)，电寿命是10 (万次)，额定电流为10 (A)，加工定制是是，型号为CJX2，1是1，适用范围为配电柜，品牌是施耐德，机械寿命为100 (万次)，产品认证是CCC，型号报价为CJX2(LC1D)