

# 企业集采FX0N-3A 原装三菱PLC 输入输出模块

产品名称	企业集采FX0N-3A 原装三菱PLC 输入输出模块
公司名称	深圳市宝安区沙井辰航兴自动化机械设备经营部
价格	2450.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:mitsubi/三菱 型号:fx0n-3a
公司地址	广东深圳市宝安区中亚硅谷A区B馆二楼B093
联系电话	86 1598 6625356 15986625356

## 产品详情

.....

.....

fx0n-3a 2通道a/d 1通道d/a

- 1、8位二进制分辨率的模拟量输入输出模块。
- 2、具有2通道模拟量输入和1通道模拟量输出的输入输出混合模块。
- 3、可以进行2通道的电压输入 ( dco ~ 10v、 dco ~ 5v), 或者电流输入(dc4~ 20ma)。 ( 2通道特性相同 )
- 4、1个通道的模拟量输出可以是电压输出 ( dco ~ 10v) 或者电流输出(dc4 ~ 20ma)。

规格：

a/d	电压输入	电流输入
模拟量输入范围	dc0-10v, dco ~ 5v(输入电阻200k q)绝对最大输入：-0.5v, +15v	dc4 ~ 20ma(输入电阻250 q>绝对最大输入：-2ma, +60ma
输入特性	不可以混合使用电压输入和电流输入 2个通道的输入特性相同	
有效的数字量输出	8位二进制(数字值为255p上时，固定为255)	
运算执行时间	to指令处理时间x 2 + from指令处理时间	
转换时间	100 ms	
d/a	电压输出	电流输出
模拟量输出范围	dc0~10v、 dco ~ 5v (负载电阻1k~1mq)	dc4 - 20ma (负载电阻500下)
有效的数字量输入	8位二进制	
运算执行时间	to指令处理时间x 3	
通用部分	电压输入输出	电流输入输出
分辨率	40mv(10v/250)、 20mv(5v/250)	64ma min{(20-4)ma/250}
名合精度	± 1%(对应满量程)	
隔离方式	采用光耦隔离模拟量输入输出、可编程控制器采用dc/dc转换器 隔离电源、模拟量输入输出(各通道间不隔离)	
电源	dc5v 30ma (可编程控制器内部供电) dc24v 90ma(可编程控制器 器内部供电)	
输入输出占用点数	占用8点可编程控制器的输入或者输出(计算在输入或者输出侧都可)	
适用的plc	fx1n、 fx2n、 fx3u、 fx1nc、 fx2nc(需要fx2nc-cnv-if)、 fx3uc(需要fx2nc- cnv-if或者fx3uc-1ps-5v)	
重量	0.2kg	

"【企业集采】FX0N-3A 原装三菱PLC 输入输出模块"的型号为FX0N-3A，输出频率是50 (kHz)，品牌为MITSUBI/三菱，产品认证是CCC，工作电压为220 (V)，加工定制是否