

绕线机变频器、销售变频器、变频器维修、深圳维修变频器

产品名称	绕线机变频器、销售变频器、变频器维修、深圳维修变频器
公司名称	深圳市兴特创自动化设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:vfd015m21a 矢量型:vfd-m系列
公司地址	深圳市光明新区公明办事处东坑社区雅明街5号第1栋六楼
联系电话	0755-23226196 75536630520

产品详情

台达变频器vfd-m系列---高性能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。

230vac单/三相系列: 型号vfd m 004 007 015 022 037 055 适用马达输出功率 (kw) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5
 适用马达输出功率(hp) 0.5 1 2 3 5 7.5 输出额定容量(kva) 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 输出额定电流(a) 2.5 5.0 7.0 10 17
 25 输出频率范围 0.1hz-400hz 过负载能力 150%ed输出电流运行60秒 最大输出电压 对应输入电源
 相数.电压.频率 单相/三相200-240vac,50/60hz 三相 电压.频率允许变动范围 电压: ±10%, 频率: ±5%
 输入电流(a) 6.3/2.9 11.5/6.3 15.7/8.8 na/12.5 19.6 33.5 冷却散热系统 强制风冷 460vac三相系列:
 型号vfd m 007 015 022 037 055 ----- 适用马达输出功率 (kw) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 -----
 适用马达输出功率(hp) 1 2 3 5 7.5 ----- 输出额定容量(kva) 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 ----- 输出额定电流(a) 3.0 4.0
 5.0 8.2 13 ----- 输出频率范围 0.1hz-400hz 过负载能力 150%ed输出电流运行60秒 最大输出电压
 对应输入电源 相数.电压.频率 三相380-480vac,50/60hz 电压.频率允许变动范围 电压: ±10%, 频率: ±5%
 输入电流 (a) 4.2 5.7 7.0 8.5 14 ----- 冷却散热系统 强制风冷 功能特性: 控制 特性 控制方式
 正弦波pwm方式(v/f控制) 输出频率范围 0.1hz~400hz 频率设定解析度 0.1hz 输出频率解析度 0.1hz
 pwm载波频率 可自1khz~18khz调整 转矩提升
 自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5hz时可达150%的额定转矩 禁止设定频率 3点 加速/减速时间
 0.1~600秒(两种加减速度时间可分别独立设定) 失速防止准位
 依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定 直流制动
 停止时可自0.1~60hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒 回升制动转矩
 约20%(外接选购的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装 v/f曲线 任意设定v/f曲线 操作 特性 频率设定信号
 数位操作器 由 键设定 外部端子 0-10vdc,4-20ma,rs485通讯接口 运转操作信号 数位操作器
 可由run、stop、jog键执行 外部端子 2线制/3线制运转,寸动运转,rs485通讯 智慧型输入端子
 8段可预设速度切换,7段简易plc auto-
 run功能,1/2加减速度时间切换,加减速度禁止,外部中断bb,寸动运转,up/down端子设定,外部计数器
 智慧型输出端子 运转指示,频率到达输出,零速指示,计数到达输出,过转矩,外部中断指示,低电压
 检出,操作模式指示,故障指示 类比信号输出 0-10vdc对应实际输出频率或输出电流 故障信号接点

1个no/nc继电器接点或1个开集电极输出 内建功能 输出频率high/low限设定，瞬间停电再启动，异常故障再启动，s曲线，自动稳压调整avr，异常记录，参数锁定及重置，rev禁止，过电流失速防止，过电压失速防止，电子热动电驿，节能运转，自动调适加减速时间 保护功能
过电压，过电流，低电压，外部异常中断，电机过载，接地故障，驱动器过负载，驱动器过热
数位操作器 含6个功能键，4位数的7段led，4leds状态指示，频率设定电位器，可设定频率f，实际输出频率h，输出电流a，使用者自定义物理量u，参数read/write，故障信息显示，run、stop/reset、fwd/rev运转
环境条件 操作环境温度 -10 to+50（无结露、结冻）储存温度 -20 to+60 操作环境湿度 90%rh以下无结露 安装高度 1000m以下，无腐蚀性气体、液体、粉尘 振动 20hz以下9.80665m/s²(1g)，20~50hz 5.88m/s²(0.6g)

"绕线机变频器、低价销售变频器、变频器维修、深圳维修变频器"的型号为VFD015M21A，品牌是台达，矢量型为VFD-M系列