

智能程控三进单出变频电源 20KVA

产品名称	智能程控三进单出变频电源 20KVA
公司名称	山东澎湃力科技有限公司
价格	21500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:三相变频电源 品牌:吉力
公司地址	济南市市中区济微路139号（注册地址）
联系电话	0531-87150123 18963085598

产品详情

智能程控三进单出变频电源	
产品名称：智能程控三进单出变频电源	
所属类别：变频电源 >> 智能程控变频电源	

特点：高频spwm硬件调整技术，反应速度快，输出稳定；

大功率mos/igbt驱动，运行可靠，过载能力强；

适用于阻性、感性、整流性等各种负载；

采用高亮led显示，清晰醒目，可视角度大，方便生产线使用；

具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能；

电源异常保护，显示相应故障代码，方便用户查找故障原因。

电源输出点频快捷键，电压快捷键，使用简单方便。

输入电源	380v ± 10% ac
输入频率	50/60hz ± 5hz
输出电压	低档:1.0 ~ 150.0v；高档:150.1v ~ 300.0v
输出电流	如2表

输出频率	调频:45hz ~ 400hz 定频:50hz、60hz、400hz
输出波形	标准纯净正弦波形
频率稳定度	0.01%
电压稳定度	1%
波形失真度	2% (阻性负载)
波峰系数	3:1
源电压效应	1%
负载效应	1%
效率	85%
负载类型	无负载类型限制 (阻性、感性、容性、整流均可)
电压显示	四位led 分辨率:0.1v
频率显示	四位led 分辨率:0.1hz
电流显示	四位led 分辨率:0.001a/0.01a/0.1a/1a
功率显示	四位led 分辨率:0.1w/1w/0.001kw/0.01kw/0.1kw
功率因数显示	三位led 分辨率:0.01
预置功能	输出电压、输出频率、输出电压上、下浮动百分比预置
快捷功能	常用电压、频率转换、输出电压上下浮动选择
保护功能	过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码
过载能力	120%延时15s 150%延时5s 200%延时1s
外部通信接口 (选配)	rs-232
外壳防护等级	ip20
使用环境	温度:-10 ~ 40 湿度:10%~90% (25无凝露)、海拔高度 2000m
外形尺寸	如2表
重量	如2表

如2表:

型号	容量	输出电流		外形	重量
		低档	高档		
jl31020	20kva	182a	91a	520 × 1000 × 820	200kg
jl31030	30kva	272a	136a	520 × 1000 × 820	270kg
jl31045	45kva	410a	205a	660 × 1260 × 980	350kg
jl31050	50kva	454a	227a	660 × 1260 × 980	400kg
jl31060	60kva	546a	273a	660 × 1260 × 980	420kg
jl31075	75kva	682a	341a	750 × 1500 × 1020	550kg
jl31100	100kva	910a	455a	750 × 1500 × 1020	650kg
jl31150	150kva	1364a	682a	800 × 1700 × 1280	800kg
jl31200	200kva	1818a	909a	800 × 1700 × 1280	980kg

"智能程控三进单出变频电源 20KVA"的加工定制为是,类型是三相变频电源,品牌为吉力,型号是JL31020,电路方式为线性放大型,负载类型是感性负载,控制方式为电压型,输入电压是380 (V),输出电压为380 (V),输入频率是50/60 (Hz),输出频率为45-400 (Hz),效率是85 (%),波形失真度为2 (%),负载稳压率是1 (%),频率稳压度为0.01 (%),应用范围是电机