

# 油桶加热器 正一

产品名称	油桶加热器 正一
公司名称	扬州正一电气制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:正一 型号:zyjq100/200
公司地址	中国 江苏 扬州市 宝应泾河八浅工业集中区
联系电话	86 0514 88221266 13951440466

## 产品详情

200升油桶是工厂普遍使用的标准容器。如装载油脂、沥青、重油、油漆、蜡制品、凡士林等低凝固点流体时，抽吸排放均有困难。气候寒冷时，尤为突出，本加热器解决了此类技术难题。

### 产品原理：

通电后，内壁及底部均匀发出热量，使桶内流体熔融或降低粘度，这样流体能顺利排放或泵出。

### 产品特点：

- 1、操作方便：底部装有万向轮移动，可直接移动到现场，将油桶围上就地加热。
- 2、使用安全：本产品装有控温开关，控制内壁温度，使用时，供选择调节恒定温度。避免过热而引起事故。
- 3、热效率高：内部均匀装有电热板，及保温层，顶端加上圆盖，有效的减少了热损耗。
- 4、清洁卫生：由于不是电热棒、蒸汽管、插入式加热法和外界烤火法，避免了桶内物体的污染。

### 技术性能：

电压、功率：单相220v/8kw（桶体7kw,底盘1kw）。

控温范围：50 ~300 。

外形：外径710毫米，内径610毫米，高973毫米（包括脚轮）。

重量：80公斤。

抗电强度：1500v/1分钟

绝缘电阻：> 1.5  $\mu$

加热时间：

加热时间取决于各种因素：如桶内所需达到的温度，环境气温，被加热物质性质，以及需要改变的状态，典型例子如下：

水 从15 ~45 1小时

重油 从20 ~60 2小时

凡士林 从15 加热至熔融 (40 ~45 ) 4小时 (限温在150 )

接线和使用方法

- 1、将220v电源线接上合适的刀闸开关。
- 2、合上开关送电，使加热器通电。
- 3、设定所需加热温度。
- 4、底盘加热器单独送电(内置130 限温元件)。
- 5、使用完毕后关断电源。

订货须知：

用户如有特殊要求，或其它技术问题可向厂方洽商，如电源改三相电等。

"供应油桶加热器"的加工定制为是，品牌是正一，型号为ZYJQ100/200，材质是不锈钢喷漆，最大电压为380 (V)，工作电流是220v (A)，主要用途为油桶伴热或加热