

KYN28A-12高压成套柜阿木伦网络

产品名称	KYN28A-12高压成套柜阿木伦网络
公司名称	温州市阿木伦电气有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:aml/阿木伦 型号:kyn28a-12/630a
公司地址	柳市镇包桥东路2-4号
联系电话	86-0577-61751177 0577-62727769 13968753338

产品详情

kyn28a-12型金属铠装移开式开关柜（以下简称开关柜）系三相交流50hz的户内成套配电装置，用于接受和分配3~10千伏的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本开关柜能满足gb3096、dl404、iec-298等标准要求，并具有防止误操作断路器，防止带负荷推拉手车，防止带电关合接地开关，防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔，即简称的“五防”。它即能配用vd4或vs1真空断路器，也可配置进口的vm1、vd4真空断路器。该装置主要用于发电厂、中小型发电机组送电、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的变电、送电及大型高压电动机的启动实行控制保护、监测之用。

目录

1使用环境条件2结构特点3开关柜结构说明4母线的安装5特别说明

- (1) 周围空气温度：上限 + 40 °c 下限一般地区 -10 °c。
 - (2) 海拔：1000m
 - (3) 湿度：相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。
饱和蒸汽压：日平均值不大于 2.2×10^{-3} mpa，月平均值不大于 1.8×10^{-3} mpa。
 - (4) 当温度骤降时可能出现凝露，伴随污秽，本产品适用于比正常条件更严酷的两种环境条件
 - (5) 凝露不频繁（每月平均不超过两次）有轻度污秽。
 - (6) 一般不出现凝露（每年平均不超过两次）有较严重污秽。
 - (7) 没有火灾、爆炸危险及严重污秽足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体等恶劣场所。
 - (8) 没有剧烈震动、颠簸及垂直倾斜度不超过8°的场所。注：允许在-30 °c时储存。当海拔超过1000 m的地区。按jb / z102《高压电器使用海拔地区的技术条件》处理，当海拔不超过2000m时，低压辅助设备不需要采取任何措施。当实际使用条件与上述不同时，应由用户和制造厂双方协商。
- (1) 柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成。
 - (2) 完全采用金属铠装及彻底分隔。
 - (3) 柜壳封密度高，防止设备受杂物和虫害侵入，防护等级ip4x

(4) 简单且有效的闭锁，防止误操作。(5) 可配用vds、vs1及进口vm1，vd4真空断路器。
(6) 高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护。(7) 更换断路器非常简单，手车互换性好。
(8) 柜体可靠墙安装，柜前维修，减少占地面积。也可以不靠墙安装，双面维护。
(9) 二次线敷设于尺寸宽裕的线槽内，容易接线。(10) 电缆室有充裕的空间，可以联结多根电缆。
(11) 透过面板门，极易观察到电缆室安装情况。(12) 快速接地开关用于接地和回路短接。
(13) 产品符合gb3906、dl404参照采用国标，ec-298标准。开关柜由固定的柜体和可抽出部件两大部件组成，开关设备柜体的外壳和各功能单元的隔板均采用敷铝锌钢板栓接而成。开关柜外壳防护等级是ip4x，断路器室门打开时防护等级是ip2x。kyn28a-12开关柜可配用vs1型真空断路器手车。开关柜可安装成双重柜并列；即安装成背靠背或面对面双排排列。开关柜的安装与调试均可在上面进行，所以开关柜可以靠墙安装，靠墙安装的最大优点可节省占地面积，另外开关柜又可不可靠墙安装，即双面维护型，二者内部结构布置是不一致的，其优点是维护方便。开关设备中的母线均采用矩形母线，且为分段形式，当选用不同电流时所选用的母线只是数量规格不一，因而在安装时必须遵照下列步骤：用清洁的软布擦拭母线，检查绝缘套管是否又损伤，在连接部位上涂上导电膏或者是中性凡士林。一个柜接一个柜的安装母线，将母线段和对应的分支母线接在一起，用螺栓拧紧。当断路器用于控制3.6-12kv电动机时，若启动电流小于600a必须加金属氧化锌避雷器，其具体要求由用户与制造厂协商，当断路器用于断开电容器组时，电容器的额定电流应大于断路器额定电流的80%

"KYN28A-12高压成套柜【阿木伦网络直销】"的额定电压为12K(V)，型号是KYN28A-12/630A，额定电流为630(A)，品牌是AML/阿木伦，产品认证为ISO9001-2000，加工定制是是，属性为属性值