

# 高品质国产离子风枪|进口离子风枪|深圳离子风枪

产品名称	高品质国产离子风枪 进口离子风枪 深圳离子风枪
公司名称	深圳市长策达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ccd 型号:ccd31a离子风枪 输入电压:4.6kv (v)
公司地址	深圳市宝安区西乡街道双龙花园B1栋308 (办公场所)
联系电话	27368940 18668010095

## 产品详情

ccd31a离子风枪

简单介绍:

离子风枪是一款常用的手持式静电消除设备，特点是风力大、除静电除尘效果好，常用于消除由静电吸引的灰尘。需要配压缩空气和电源供应器才可使用。离子风枪是一款效果非常好的静电消除设备。

详细介绍

主要用途

消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，静电引起的产品粘合问题等等。

典型应用

塑胶喷涂、电子行业、led光电、、印刷、包装、塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，

## 技术参数

工作电压	4.6kv
功率	15w
重量	0.55kg
高压电线长度	3m
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
压缩空气压力	40~70psi

## 测试结果

测试条件				
工作电压4.6kv		测试电压5kv to 500v	环境温度22	
距离		300mm	600mm	900mm
中和时间	正	0.4s	0.5s	1.1s
	负	0.4s	0.5s	0.9s
残余电压	正	-23v	-18v	+14v
	负	-29v	-16v	+17v

备注：1、测试数据以me268a静电测试仪测试的结果为准。

2、测试的数据会因测试时的环境、空气、温湿度而有所变化。

## 工作原理

离子风枪需要配电源供应器才可使用,电源供应器将220v或110v输入电压升到4.6kv,然后通过高压电线连接到离子风枪头部的离子针上,离子针和枪头之间产生强电场,通过尖端高压电晕放电把空气分子电离,离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气把离子吹到带电物体的表面,当带电物体表面为正电位时,负离子将其中和,反之,如果表面为负电位,正离子将其中和,达到消除静电的目的,同时高速的压缩空气还可将物体上的灰尘吹走。

## 使用方法

离子风枪要配备电源供应器和压缩空气才能使用。把离子风枪高压电线连接到电源供应器上,然后把气管插到离子风枪气管接口上,打开电源和压缩空气就可以使用了,离子风枪开机后,对着需要除静电除灰尘的地方吹,就可以消除静电和灰尘,

离子风枪连接到电源供应器上的方法:把离子风枪电线末端插入电源供应器高压输出插孔,顺时针旋转到头,然后将离子风枪连线的接地线连接到电源供应器外侧的接地柱上,并确认接地良好后,将电源供应器的插头插入带有接地线的插座上(注意电源供应器的使用电压)

## 保修服务

本公司严格遵守:产品质量第一,信誉第一,客户至上的宗旨,对斯蒂克牌产品实行以下承诺

1.保用期:凡本公司出售的产品保用期为一年,自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题,本公司免费修理。

2.保用期后:凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理,以保证客户的利益。

"供应高品质国产离子风枪|进口离子风枪|深圳离子风枪"的品牌为CCD，型号是CCD31A离子风枪，输入电压为4.6KV（V），气压是40~70psi（PSI），消电时间为0.4s（s），重量是0.55kg（kg），产品认证为CE