

固纬电源GPS-4303C 南京桑润斯电子

产品名称	固纬电源GPS-4303C 南京桑润斯电子
公司名称	南京桑润斯电子科技有限公司
价格	1800.00/部
规格参数	加工定制:否 品牌:gwinstek/固纬 型号:gps-4303c
公司地址	南京市白下区瑞金路21号友谊商务大厦720室
联系电话	025-84592576 15365040576

产品详情

gps-4303c				
型号	ch1	ch2	ch3	ch4
电压	0 ~ 30v		2.2~5.2v	8~15v
电流	0 ~ 3a		1a固定	1a固定
串联同步电压	0 ~ 60v		----	
并联同步电压	0 ~ 6a			
定电压操作(ch1, ch2)				
电源调节率	<0.01% + 3mv			
负载调节率	<0.01% + 3mv (额定电流<3a)<0.02% + 5mv (额定电流>3a)			
涟波及杂讯	<1mvrms 5hz ~ 1mhz			
回复时间	<100 μs (50%负载变动, 最小负载 0.5a)			
定电流操作(ch1, ch2)				
电源调节率	<0.2% + 3ma			
负载调节率	<0.2% + 3ma			
涟波及杂讯	<3marms			
同步追踪操作(ch1, ch2)				
同步追踪误差	<0.5% + 3mv相对于 ch1 读值			
串联调节率	<300mv			
负载调节率	<0.01% + 3mv			
涟波及杂讯	<2mvrms 5hz ~ 1mhz			
gps-4303/43022.2v ~ 5.2v输出(ch3)gps-33035v固定输出(ch3)				
电源调节率	<5mv			

负载调节率	<15mv
涟波及杂讯	<2mvrms, 5hz ~ 1mhz
电压准确度	+5%读值
输出电流	gps-4303/4302:3a,gsp-3303:1a
gps-4303/43028v ~ 15v输出 (ch4)	
电源调节率	<5mv
负载调节率	<10mv
涟波及杂讯	<2mvrms, 5hz ~ 1mhz
电压准确度	+5%读值
输出电流	1a
输出显示	
数字式	3位数 0.5" ledgps-4303/4302/3303 输出 on 准确度 ± (5%读值 + 2 位数)gps-4303/4302/3303 输出 off 准确度 ± (5% 读值 + 8 位数)gps-2303 准确度+(0.5%读值 + 2 位数)
绝缘	
机壳对端子	>直流 500v / 20m
机壳对电源线	>直流 500v / 30m
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
附件	
	操作手册 x 1,电源线 x 1,gps-4303/4302: 测试线 gtl-104 x 2, gtl-105 x 2 or gtl-203 x 2gtl-204 x 2gps-3303: 测试线 gtl-104 x 3 or gtl-203 x 3gps-2303: 测试线 gtl-104 x 2 or gtl-203 x 2
尺寸及重量	
	255(宽) x 145(高) x 265(长) mm约 7 公斤

本产品的 品牌是Gwinstek/固纬， 型号为GPS-4303C， 输入电压是220（V）， 输出电压为1（V）， 输出功率是36（W）， 产品认证是CC