

LED全彩外露灯串 外露灯 全彩灯串

产品名称	LED全彩外露灯串 外露灯 全彩灯串
公司名称	深圳市亚磊科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led发光字 型号:zc-icf8rgb-c1
公司地址	深圳市宝安区沙井街道黄埔社区洪田路A11栋2楼东面
联系电话	13828706493

产品详情

led全彩外露灯串

一、产品规格参数：

- 1) 产品型号：led全彩外露灯串 zc-icf8rgb-c1
- 2) 规格描述：led全彩外露灯串、点控
- 3) 可选颜色：rgb七彩，全彩追逐扫描
- 4) 发光角度：大角度设计，乳白色外观，混色更均匀、饱满，一致性好
- 5) led数量：50pcs/串
- 6) 使用寿命：50,000小时
- 7) 工作电压：直流5v (dc5v)，并联供电，可以随意剪接。工作电流：15 - 20ma
- 8) 驱动方式：恒压
- 9) 冲孔直径：12mm 灯珠直径：8mm
- 10) ip等级：ip65

二、产品保质期及售后服务保证：

1) 产品保质期：质保两年。

2) 产品特别说明：我司所销售之全彩外露灯串，在出厂之前均经过三天（72小时）以上的不断电的老化检测，以保证所有用户在收到货物时可直接使用，而不必担心灯串的质量问题。灯串所用之led灯珠，均采用本厂自产之led灯珠，品质稳定可控，寿命长，亮度高。我司与业内知名企业有良好的合作关系，为扩大我们的led灯珠销售规模，我们委托合作关系企业代为加工这款产品，并以略高于成本的价格回馈广大用户，以达到多家共赢。

3) 售后服务保证：此款产品为我司常备货物，我们随时欢迎广大用户在正式使用前索样测试，并封样保存。正式使用时可与封样相比较，以确定货物的一致性。万一在使用过程中出现质量问题，欢迎随时与我们的客服人员联系，我们尽一切努力帮助解决问题。如确实不能满足要求，我们承诺无条件退款，并承担相关运费。（客服人员联系方式：李先生 13828706493，聂小姐 18929306599）

三、产品应用范围：

led全彩外露灯串主要用于展示广告字体（如亚克力、吸塑、铁皮字等）和广告标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能在白天表现出标识的效果，又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再辅以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源灯串已经成了广大用户展示自我形象的最重要的选择之一。

led全彩灯串还可以做喷绘屏，跑动画，跑文字，人体动画等客户想要的效果，也可以与电脑联机，实现同步播放效果。

四、led外露灯串特点：

1) led防水灯串化繁为简、随心所欲，充分发挥点光源优势，任意组合，体现随意性，让led外露发光字、大型户外led广告招牌制作更简单！

2) 特殊卡口设计，打孔后直接安装，安装时间迅速，保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接，避免led受到潜伏性损伤，极大缩短制作周期，有效降低安装维护成本，减少不良损耗，彻底解决led工程维护难的情况！

3) 各种板材打孔均可使用（例如电解板，铝塑板，铁板，不锈钢板等）！

4) 采用台湾产芯片，光照强、光色一致性佳、色彩饱和度好、寿命长、衰减低等特点，保证产品品质！

5) 产品优秀科学的防水（ip66）抗压性能，保证产品的户外使用！

6) 采用并联接线，打破传统“一灯不亮，全灯皆不亮”的缺点！

7) led灯双向取、装分离式设计，不需懂电路，不需懂防水工艺，就可以自己更换led，让维护变得简单，彻底解决led工程维护难的问题，同时灯珠附有一年免费保修的增值售后服务！

8) 省电，平均一个户外的字大约300--400颗led灯，耗电量为15瓦左右，也就是说每天点亮8小时，8天耗电大约1度！

9) 能够让用户在更加安全的环境下使用，非常适合户外发光字、招牌和家居装饰照明的应用，并且增大可视距离！

10) 智能化控制系统，可产生渐变、跳变、追逐等效果，并可实现异步和同步控制，随意排列，满足不同用户要求！

五、制作外露led发光字的方法步骤：

1) led户外招牌制作需要工具：30w或40w电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等

2) led户外招牌制作需其它材料：成型烤漆铁皮字（最好在本地购买以减少运输费用）、电线、led招牌专用电源（dc5v，我厂可以提供）。

3) 钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔（12mm），间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的，一般led中心间距为：10—30mm，间距越小，亮度越高，成本越高。

4) 插灯：把钻好的孔清理干净，逐一放灯。

5) 连线：led全彩外露灯串四条线中红色为正极，依次为：正极、负极、数据、时钟等。电源最好放置在防水电源箱中。

6) 测试老化：把所有的led连好之后，检查处理不亮的，然后进行老化测试48小时。

7) 现场安装：运输到现场安装。

六、使用注意事项

1) 户外防水led每串的电压是直流5v，电流约为15-20毫安。

2) 请使用输出电压为直流5伏的电源。

3) 防水led电源功率的计算：例如，输出电压为5v30a的电源可以安装led灯的数量： $30 * 5 / 0.1 = 1500$ 个led灯，即大约24串防水led（50个一串），建议1200个led用一个电源。

4) 从电源引出的电线截面积不能低于4平方毫米（也可以2条2.5的）。

5) 如有问题，欢迎直接与我司相关人员联系。

本产品的安装方式为镶嵌式，型号是ZC-ICF8RGB-C1，像素直径为 12（mm），显示颜色是全彩，品牌为YALEI，种类是LED发光字，亮度为超高亮，加工定制是是，使用环境为室外，