

# 驻车加热器65度常开/70度常闭250V16A温控开关

产品名称	驻车加热器65度常开/70度常闭250V16A温控开关
公司名称	东莞市厚街越彬电子厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yb 型号:温控开关
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村太平路仁面坊十巷21号
联系电话	86 0769 28362957 13559776180

## 产品详情

驻车加热器温度开关技术参数：1、电气参数：1) cqc ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ac125v 50hz

15a (阻性负载) 2、动作温度范围：30~300 (任选)，温度精度： $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$  3、回复与动作温差：8~40 (任选) 4、接线方式：插端子250# (角度30、45、60、90°可选)；插端子187# (角度30、45、60、90°可选，厚度0.5、0.8mm可选) 5、使用寿命：100,000次 6、电气强度：ac 50hz 1800v历时1min，无闪烁，无击穿 7、接触电阻：50m 8、绝缘电阻：100m 9、接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开 10、外壳防护等级：ip00 11、接地方式：通过温控开关金属外壳与器件接地金属零件相连。 12、安装方式：固定孔温控开关将孔与发热部件紧固，并可以采用多种端子方式进行连接。

注意事项：1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。

2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。

3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。

4、产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.

5-1mm<sup>2</sup>导线连接；不大于10a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm<sup>2</sup>导线连接。

5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

企业名称：东莞市越彬电子厂 地址：东莞市厚街镇陈屋工业区电

话：13559776180 传真：0769-85960369 联系人：林先生官

网：<http://www.dghlwk.cn> <http://www.ksd-301.com>

温控开关、温度开关简易结构图：

本产品的额定电压为 250 (V)，额定电流是 10 (A)，种类为 温控式，接触电阻是 0.5 ( )，营销价格为 低价，加工定制是 是，产品性质为 热销，营销方式是 厂家直销，直径为 16，型号是 温控开关，高度为 12，品牌是 YB，绝缘电阻为 100 (M )，