

# 变频器 抽油机专用 赫茨

产品名称	变频器 抽油机专用 赫茨
公司名称	上海红旗泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:抽油机专用 品牌:赫茨 产品系列:抽油机专用
公司地址	上海市宝山区锦秋路48号D401
联系电话	61073157

## 产品详情

### 1.1变频器的技术特性

输入输出特性 输入电压范围：380/220v ± 15%

输入频率范围：47 ~ 63hz

输出电压范围：0 ~ 额定输入电压

输出频率范围：0 ~ 600hz

外围接口特性 可编程数字输入：x1 ~ x4输入，hdi输入

模拟量输入：ai1(vs)：0 ~ 10v，ai2(ivs)：0 ~ 10v或0/4 ~ 20ma

开路集电极输出：1路y1输出，1路hdo输出

继电器输出：1路输出

模拟量输出：1路输出，分别可选0/4 ~ 20ma或0 ~ 10v

技术性能特性 控制方式：无pg矢量控制、v/f控制

过载能力：150%额定电流 60s；180%额定电流 10s

起动转矩：无pg矢量控制：0.5hz/150% (svc)

调速比：无pg矢量控制：1：100

速度控制精度：无pg矢量控制： $\pm 0.5\%$ 最高速度

载波频率：1.0k ~ 15.0khz

功能特性 频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、pid设定等。

pid控制功能

多段速控制功能：8段速控制

摆频控制功能 瞬时停电不停机功能 转速追踪再起功能：实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 jog键功能：用户自由定义的多功能快捷键 自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定 提供多达25种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。

本产品的应用范围为抽油机专用，产品系列为抽油机专用，型号是RF300，额定电压为三相AC380-415（V），适配电机功率是1.5KW-315KW（kW），滤波器为不带滤波器，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式为PWM控制，营销方式为厂家直