

自动门安全光线,自动门安全防夹

产品名称	自动门安全光线,自动门安全防夹
公司名称	上海至泰智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:自动门安全光线 型号:安全光线
公司地址	嘉定区宝安公路2889号2幢A1493室
联系电话	021-68567085

产品详情

自动门安全光线,自动门安全防夹 上海至泰专卖021-68568185

产品应用:

本产品由成对的发射、接收光眼和主控制器组成；主要应用于各平移自动门以及电动伸缩门、自动卷闸门的安全防夹（人或物）辅助功能。能准确可靠探测到通过人或物，给自动门提供一停关又开的开门信号，从而避免自动门夹人夹物的安全隐患事件。最大特点：发射接收距离远（可达10米）；光眼安装布线灵活方便，对眼容易，调整容差较大；光眼头固定牢固，不易脱；抗干扰能力强，不受各种可见光、非调制红外光的干扰和误触发；单束光、双束光自行可选；信号接点输出延时灵活可调；

整体特征:

- 1.采用微电脑控制技术，系统集成度高，稳定性强。
- 2、国际通用光学镜头设计，聚焦性好，受控角度合理，安装对射方便。
- 3、采用微电脑特殊编码收发技术，发射接收距离远，抗干扰能力强。
- 4、采用德国接收滤波、解码、放大系统，有效解决抗自然日光干扰问题。
- 5、发射头采用低功耗高脉冲发射技术，发射距离远，耗电省，镜头寿命长。
- 6、具有单组或双组收发镜头分体连接输入，连线屏蔽性好。可一控一束光，也可一控双束光。
- 7、光线遮挡触发后，输出接点信号可灵活调节接点延时时间。
- 8、宽电压输入设计，12 36v交直流电源输入均有效。

9、特有高精度计算模式，并有阳光滤光因子，使系统的抗干扰性能大大提高。

10、设有接收头短接故障报警功能。

面板指示及使用介绍

安全光线应用安装注意事项

电眼头安装时，钻孔的孔径为13mm

单束光时，建议离地安装高度：60cm 双束光时，一组安装离地高度30cm,另一组离地高度 90cm

选择单束光时，发射接收电眼头必须接在8拼端子的主收发端子上，否则接在副收发端子会导致控制失效！

收发对射的电眼头，有一定的自动捕捉范围，但安装时请务必对正，确保水平、垂直方向的一致性。

收发对射的电眼头之间，平时应注意不能摆放盆景或其它堆放物以免引起阻挡误动作。

本系统具有优良的抗自然光干扰能力，但安装时应尽量避免强烈太阳光的直接正面直射电眼头。

要确保安全光线离地高度不小于20cm.

主要技术参数

供电电源：ac/dc12 36v 静态电流:25ma 动作电流：40ma

最大收发距离：10米

输出接点吸合保持延时：0 1.5秒可选

外接配线：发射线（蓝色）6米；接收线（黑色）6米

光束数：单束光或双束光可选

工作环境温度：-42 45 工作环境湿度：10 90%rh

外观尺寸：123mm（长）×50mm（宽）×32mm（高）（主控制器）

外观尺寸：19mm（长）×12mm（直径）（电眼头）

自动门安全光线,自动门安全防夹 上海至泰专卖021-68568185

本产品的 型号为安全光线，输出信号是开关型，品牌为自动门安全光线，种类是射线辐射，制作工艺是自动门安全光