

KG316双路时控开关

产品名称	KG316双路时控开关
公司名称	宿迁市大华电器厂
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	江苏宿迁沐阳城
联系电话	86 0527 83969198 13905241296

产品详情

不死机,抗干扰强,时间控制准确

kg316t微电脑时控开关二回路输出使用说明书

技术参数:

*额定电压:220v/50hz 适用电压范围:160-240v 额定电流:每路可承载纯阻性负载10a 感性负载7a

*时控范围:1分—168小时 设定次数:每路5开5关定时设置,每路独立控制电源

*控制周期:可日控或周控循环(可实现每天不同定时设置) 计时误差: $< \pm 0.25-0.5$ 秒/天

操作方式

手动键盘锁:在时钟界面下,长按“取消/恢复”键3秒钟以上,会解除或启动键盘锁;上锁后lcd屏内会有“ ”符号显示,解锁后“

”符号消失。用户可以自行选择上锁与否。*、在定时开启有输出状态时,lcd屏内有“ ”符号显示,是输出指示标志;当定时关闭后,“ ”符号消失。

§ 时钟状态设定/调整

在键盘锁解除后,按住[时钟]键不放,同时按[小时]或[分钟]或[星期]键时可调整时钟或星期;按[自动/手动]键,可进行[开/自动/关]状态转换(当按至“开”状态时:系统一直有输出;当按至“关”状态时:系统关闭输出;当按至“自动”状态时:系统则执行已设定的时间开关程序,正常工作时应放在“自动”位置)。§ 双路定时功能设定/调整

1、上电后系统即进入双路定时工作模式(每路5开5关独立输出控制)。按“定时”键,可进入第一路各组设定界面:“1开00:00c1” “1关00:00c1”可以至“5关00:00c1”;继续按“定时”键则进入第二路设定界面:“1开00:00c2” “5关00:00c2”

。最后再按则循环到时钟界面。。。反复循环在以上各定时设置界面可分别按“星期、小时、分”键，调整设定星期、小时、分，其中界面中后缀“c1”代表第一路，“c2”代表第二路。c1路有输出时：“ ”图标显示；c2有输出时：“ ”图标显示。 2、在定时设定界面，按[小时]键时可调整当次定时之小时 3、在定时设定界面，按[分钟]键时可调整当次定时之分钟 4、在定时设定界面，按[星期]键时可调整当次定时之星期设定选择；在每一“开”或每一“关”设定时都有15种星期组合模式供选择，连续按[星期]键,星期显示可进行如下循环:一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日反复循环，用户根据控制需要可进行星期组合的设定选择。 5、在定时设定界面，按[取消/恢复]键时会将该组定时取消或恢复出来 6、在定时设定界面，按[时钟]键时返回时钟状态 7、按[自动/手动]键,可进行[开/自动/关]状态转换：

当此键按至“开”状态时：a、b两路同时一直开。

当此键按至“关”状态时：a、b两路同时一直关。

当此键按到“自动”状态时：a、b两路各自执行已设定的开关程序。

接线图如下；（上海奥贸电子科技有限公司 技术服务：13905241296）

本产品的 品牌为上海奥贸电子， 型号是KG316T， 额定电压为220（V）， 额定电流是25（A）