

mq1-5n	110 220 380	50	25	600	1700	95	相当于mq1-5121
mq1-5z							相当于mq1-6121
mq1-8n	110 220 380	80	25	600	2200	130	相当于mq1-5131
mq1-8z							相当于mq1-6131
mq1-15z	110 220 380	150	50	300	10000	470	相当于mq1-5141
			30	600			
mq1-25n	110 220 380	250	30	600	10000	780	相当于mq1-5151

订货代号

阀用电磁铁	设计序号	额定吸力(kgf)	推动式	拉动式
mq	12	27/54	z	n

行程-力特性曲线

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔		有关尺寸				衔铁重量 g
	a	b	h	a1	b1	a	b	d	r	v	t	
mq1-0.7n	51.5	51	66	40	36	8	6	4	4		2	108
mq1-1.5n	70	80	85	55	39.5	8	6	5	5	5	9	250
mq1-3n	83	85	96	60	47.5	8	6	7	7	7	10	450
mq1-5	110	100	120	83	59	10	7	8.5	10.5	9	12	875

n													
mq1-8 n	110	100	120	83	72	10	7	8.5	10.5	9	18	1230	

型号	外形尺寸			安装尺寸				安装孔		有关尺寸				衔铁重量 g
	a	b	h	a1	b1	a2	b2	a	b	d	r	v	t	
mq1-0.7n/ z	51.5	51	66	40	36	12.5		8	5	4	4		2	108
mq1-1.5nz	70	85	120	55	44.5	18	23.5	8	6	5	5	5	9	302
mq1-3nz	83	90	135	60	50.5	24	26	8	6	7	7	7	10	537
mq1-5nz	110	105	165	83	67	35.8	34	10	7	8.5	10.5	9	12	1160
mq1-8nz	110	120	165	83	80	35.8	47	10	7	8.5	10.5	9	18	1530

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔		有关尺寸				衔铁重量 g
	a	b	h	a1	b1	a	b	d	r	v	t	
mq1-1 5n	142	113	198	108	85	12	12	13.5	14	10	12	2600
mq1-2 5n	142	148	198	108	120	9	9	13.5	14	10	20	4500

正常工作条件 电磁铁就垂直方向安装，（当衔铁向上运动时，电磁铁的吸引力应包括衔铁重量）。电磁铁的反作用力的方向，必须与衔铁的中心线相重合。当电磁铁长期使用，产生异常噪音或不闭合时，可拆开电磁铁，将磁铁极面油污及脏物清理干净，以免烧毁电磁铁线圈。

本产品的