

PF100智能振动盘变频控制

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PF100智能振动盘变频控制 |
| 公司名称 | 东莞市远控自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:汉马克 类型:开关振动盘 |
| 公司地址 | 广东东莞市莞城区莞太大道讯通大厦 |
| 联系电话 | 86 0769 89799085 |

产品详情

振动盘变频控制器特点

具過電壓、過電流、突波及開、關電源保護裝置，確保產品安全性。

pwm 模式全範圍控制，另有振幅緩昇緩降功能，振幅平穩。

振動頻率調整穩定，可做細部調整，另有全波、半波切換開關。

採用表面黏著技術 (smt)，設計精良，安定度 0.3%以內。

有運轉輸出信號，可外部電腦連線。

光電 sensor 電源輸出，可由 sensor 控制開關機，亦可改由微動或其他開關直接控制。

led 指示運轉狀態及顯示頻率。

良好導熱設計，直接導引至外殼，產品壽命長。

可選擇交流電源110v或220v入力設定，不須轉換電源。

適合各式振動盤在任何工作場所廣泛使用。

| 項目 | | pf500 | pf520 | pf100 |
|------|--------------|------------------|-------|-------|
| 光電延遲 | 可接光電 走停延遲 | - | | |
| 變頻輸出 | 控制方式 | pwm模式 | | |
| | 電壓 | 0~220v | | |
| | 振動頻率 | a | a | a |
| | 電流 | 3a | | |
| 電源輸入 | 交流 | ac110/220v ± 10% | | |
| 其他功能 | 運轉停止 | 可由外部控制 | | |

| | | | |
|------|------|----------------------|--------------------------|
| | 輸出信號 | 運轉時同步控制 | |
| 一般特性 | 耐壓 | 1000v以上 | |
| | 操作溫度 | 0~40 ° c | |
| | 操作濕度 | 10~85% rh | |
| | 尺寸 | w55 x h156 x d141 mm | w53.5 x h158 x d132.5 mm |

註 a. fl: 全波 110~180hz

:

hf: 半波 50~90hz

b. fl: 全波 220~420hz hf: 半波100~190hz

c. 可訂製400hz機種

本产品的 功率为1.5 (W) ， 電源輸入是AC110/220V \pm 10% ， 类型是开关振动盘 ， 型号为PF100 ， 适用范围是振动盘配件 ， 品牌为汉马克 ， 振幅为100 ， 底盘尺寸是55 (mm