

安科瑞ARCM200L-Z多功能型电气火灾监控探测器

剩余电流式电气火灾探测器

产品名称	安科瑞ARCM200L-Z多功能型电气火灾监控探测器 剩余电流式电气火灾探测器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	1190.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

一、ARCM200L-Z剩余电流电气火灾监控器功能

实时监测剩余电流和温度，三相电流，三相电压,频率,功率,四象限电能等电参量监测(具体功能见仪表选型)；

具有剩余电流保护，温度保护功能。可选配过流保护,过压保护,缺相保护等多种保护功能（具体功能见仪表选型）；

提供四路开关量输入功能,每一路均可实现联动控制；

提供两路继电器输出功能,每一路均可实现编程控制；

具有事件存储功能，探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况，为消除故障提供依据；

采用现场总线通讯技术，上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况，及时发现报警信息。通过RS485接口，标准Modbus协议可以与各种标准系统相连；

集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理；

适用于0.4kV电压等级TN-C-s、TN-S及局部TT系统。

二、ARCM200L-Z剩余电流电气火灾监控器技术参数

电压	AC220V
功耗	5W
输入电压	额定值AC220V
输入电流	额定值AC5A
测量精度	剩余电流精度1级，温度 ± 1 ，电能2级,其余均为1级
剩余电流报警设定范围	300mA~1000mA连续可调
温度报警设定范围	45 ~110 连续可调
动作延迟时间	0.1S ~ 60S连续可调
测量范围	10mA~—3000mA，0 ~120
开关量输入	4路无源干接点输入,输入方式:内置电源,光耦隔离
报警	声光报警
开关量输出	2组机械触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
事件记录	20条报警记录
通讯	RS485接口，Modbus-RTU协议
显示	LCD

三、ARCM200L-

Z剩余电流电气火灾监控器外形及安装尺寸

ARCM200L多功能型探测器安装方式为嵌入式安装，固定方式为挤压式。

四、ARCM200L-Z剩余电流电气火灾监控器接线端子

UI型无通讯2端子及脉冲端子，Z型无通讯2端子