

9W无频闪球泡灯电源

产品名称	9W无频闪球泡灯电源
公司名称	深圳市金陵新电子科技有限公司
价格	12.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市石岩玉山工业园6栋
联系电话	13728703761 13728703761

产品详情

??ce??9w/ar111/par20????

产品基本参数：

输入电压：85 ~ 260vac (50 ~ 60hz)

输出电流：320ma

输出电压：24-32v(在功率设计范围内自动调节)

输出功率：6-9w

工作效率： 75%

功率因数： 0.65 (220vac)

恒流精度：320ma \pm 5% (可根据客户要求调整)

串联方式：6-9pcs 1w leds串联

外形尺寸：l40mm*w21mm*h18mm

认 证：本系列产品符合ul,gs和ce认证要求。

应 用：ar111射灯、par20、球泡灯、投光灯、工矿灯

应用优势：

1.采用集成器件设计，低温升，低发热量，电源输出限压恒流；

2.高稳定性，驱动器工作稳定，输出电流恒定、无漂移；

3.元器件参数选择余量大，产品寿命长；

4.元器件采用品牌器件，质量和性能稳定可靠；

5.具有最大输出功率限制功能，避免了对led 的冲击；

6.长使用寿命设计，正常使用寿命在30000小时以上；

7.高安全性，适合在高湿度，高粉尘，强震动等环境下使用；芯片内部集成过压、过流、过热保护电路

;

8.通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试；所有出厂产品都经过100%的通电老化测试，确保产品使用的可靠性；

注意事项：

v输出端电压过低，本产品进入频繁启动和关断的保护状态，使用者会看到led会出现闪烁；

v输出端电压过高，本产品进入恒压保护状态，使用者可以测试得到，此时led发光强度会变弱，电流无法达到设计值。