

DC48V转AC220V逆变器，通信专用逆变器，部队通信机房专用逆变电源

产品名称	DC48V转AC220V逆变器，通信专用逆变器，部队通信机房专用逆变电源
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SANTAKTC 型号:STC-ICR10KHR系列（500VA-10KVA）
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

产品详情

48v通信电源/-48v移动4g基站通信电源/-48v联通4g基站通信电源/-48v电信4g基站通信电源/大型场馆机房通信电源/邮电通信电源/部队机房通信电源/48v嵌入式通信电源系统/ac-dc高频开关整流电源模块/dc-dc直流变换器/48v通信逆变电源/dc110v电力逆变电源/dc220v电力逆变电源/车载逆变电源/太阳能逆变器/ups不间断电源

产品概述：

stc-icr10khr系列高频通信专用逆变电源是针对我国移动联通基站、部队通信机房、大型场馆通信机房等通信系统的要求而精心开发设计的新一代智能型专用高频逆变电源，以满足通信领域各个应用环境对供电电源高品质和高可靠性的要求，并适用于一切对电源干扰敏感，需要可靠、净化的不间断正弦波交流输出系统。该系列逆变电源采用cpu全面控制技术，对断电、高低压、浪涌、舜变、尖峰等电力异常状况能做出准确的反映与处理，防浪涌保护插座还可为激光打印等特殊外设提供保护功能。同时还具有自动开机、输出短路保护、过欠压保护、过载保护等功能，输入电压范围极宽，可应用于各类复杂的电力环境。

产品规格：

品 牌： santaktc

· 应用环境：通信领域

· 输入输出：单进单出

· 功率：500kva-10kva

· 频率：高频

· 产品高度：1u/2u/3u/6u

· 产品类型：交流主供/直流主供（任选）

· 外形结构：标准19英寸机架式

· 外形尺寸（宽×高×深）：482mm×44mm×280mm

482mm×88mm×255mm（500va）

482mm×88mm×330
mm（1kva-2kva）

482mm×88mm×380mm（3kva-6kva）

482mm×266mm×380mm（8kva-10kva）

型号说明

以10kva机型为例：

stc -i c r 10k hr系列型号说明

hr	---	机器为高频机架式机型
10k	---	机器额定容量为10kva
r	---	机器为led常规机型
c	---	机器应用领域为通信专用
i	---	机器为山特通信逆变产品线产品
stc	---	深圳市山特通信设备有限公司商标缩写

性能特点：

智能化cpu控制 stc-icu500hr系列高频通信专用逆变电源是智能型专用逆变电源，采用智能化微电脑控制技术，采用先进的控制理论和成熟稳定的高频逆变模式，能快速响应外部环境的变化，实时提供不间断高品质的交流输出。

采用先进的pwm + spwm脉宽调制技术 该系列高频通信专用逆变电源采用先进的pwm + spwm脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯正弦波。

先进的dc-ac电气隔离技术 stc-icu500hr系列高频通信专用逆变电源全部采用先进的dc-ac电气隔离技术，有别于其他伪隔离的模式，真正实现dc与ac在所有回路完全电气隔离，满足所有应用系统的隔离要求，消除所有可能的交互干扰。

带载能力强、兼容性好 该系列逆变电源具备开机自检功能，带载能力强、负载兼容性好。内置旁路开关，提高了逆变电源供电的连续性、可靠性。

适应不同电网和设备要求 stc-icu500hr系列高频通信专用逆变电源具备市电输入50hz/60hz自适应功能，即可跟踪和记忆市电输入频率并逆变输出相同的频率模式，使逆变电源的输入频率范围达到44hz ~ 66hz，输出50hz或60hz，广泛的适应不同的电网和设备需求。

具备智能无人值守功能 该系列逆变电源具备智能无人值守功能，在出现直流电压过高

或过低、市电掉电等关断输出后，直流电压或市电恢复正常，电源自动恢复，尤其适用于无人值守的通讯基站。

具备完善的安全保护功能 该系列逆变电源具备完善的安全保护功能，具备直流输入缓冲保护，具备过压、欠压、过载、过温、短路、逆变故障等全面保护措施。

采用先进的反灌杂音抑制技术 该系列逆变电源采用先进的反灌杂音抑制技术，与其它共用直流源的通讯设备互不干扰，交流输入端采用多重滤波，消除市电电网的干扰，满足应用系统需要主用交流电源的需求。

提供直流主供和交流主供两种工作模式

直流主供型：直流主供型逆变电源正常工作在逆变输出模式，当直流输入故障时自动切换到市电旁路输出模式。

交流主供型：交流主供型逆变电源在有市电时，处于市电输出模式，当市电输入故障时自动切换到逆变输出模式。

具备丰富的led状态显示和告警功能

该系列逆变电源具备丰富的led状态显示和报警信号显示功能，提供完备可亲的人机操作接口。

技术特性和参数：

型号		500va	1kva	2kva	3kva	5kva	6kva	8kva	10kva
额定容量		400w	800w	1600w	2400w	3500w	4200w	5600w	7000w
直流输入	直流输入电压 (vdc)	48v							
	输入电压范围 (vdc)	40v-60v							
	恢复电压范围 (vdc)	42v-58v							
	输入反灌杂音	输入电压与负载电流为额定值时：< 10%							

交流输入	输入电压范围 (vac)	220v -20% ~ 220v +23%								
	输入频率范围 (hz)	50hz ± 10%								
交流输出	逆变输出电压 (vdc)	220v ± 2%								
	逆变输出频率 (hz)	50hz ± 0.1%								
	逆变输出电流(a)	1.8a	3.6a	7.3a	10.9a	15.9a	19.1a	25.5a	31.8a	
	输出功率因素 (pf)	0.8				0.7				
	波形失真度 (thd)	3%								
	动态响应时间 (ms)	负载从0 ~ 100%突变时, 响应时间 30ms								
	旁路转换时间 (ms)	< 5ms (毫秒)								
	过载能力	市电下: 110%/30秒, 120%/10秒 逆变下: 110%/30秒, 120%/3秒								
	逆变效率 (阻性负载)	>88								
	保护	直流输入缓冲、交直流过欠压、过载、短路、过温等								
	通讯界面	人机界面	led							
		通讯接口	标准智能型rs232通讯接口							
干接点输出		2路								
工作环境	绝缘强度	符合en50081-1/en55022标准								
	噪音 (1米)	40db								
	环境温度 ()	-10 ~ +45								
	相对湿度	0-95% 不结露								
	相对海拔 (m)	< 1500m								
机械尺寸 (宽 × 高 × 深)		见上面 (2.2产品规格) 项								
重量(净重)kg		7kg	10kg	10kg	11.5 kg	12kg	13 kg	32 kg	35 kg	