

富仕能 : FH-IZFR131-WAC

产品名称	富仕能 : FH-IZFR131-WAC
公司名称	深圳富仕能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:FUJIZIL 富仕能 型号:富仕能 : FH-IZFR131-WAC 分辨率:100万
公司地址	深圳市宝安区石岩街道长城工业区C栋430
联系电话	0755-32907038 13728718927

产品详情

型号 : fh-izfr131-wac

p2p百万高清无线网络机器人

适用场所 : 适用于家庭 , 办公室 , 连锁店监看等...

产品概述 :

p2p即插即用,无需申请动态域名 , 无需设置路由器转发,一键式远程操作

兼容各种网络(电信/网通/联通/长城/有线/铁通/移动/3g等路路通畅)以及二级路由器的自动穿透

支持手机客户端二维码扫描

低照度,0.1lux ,支持avi录像格式

支持自动彩转黑功能,内置ir-cut双滤光片 , 实现昼夜监控

采用先进的h.264视频压缩技术,实现超低码率、高清晰画质

内建micro-tf卡插槽,支持高达32gb

支持双向音频 , 支持wifi

支持智能手机远程监控 (iphone,android)

支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境

功能齐全:ptz 控制,报警,一键复位等

支持预置位调用,预置点间巡航功能

异常自动恢复功能 , 网络中断后可自动连接

技术参数 :

型号		fh-izfr131-wac
硬件	微电脑处理器	
	操作系统	嵌入式操作系统
视频	压缩方式	h.264
	图像传感器	1/4" 百万高清cmos传感器 100万像素
	帧频率	50hz:25fps(1280*720)
		60hz:30fps(1280*720)
	分辨率	720p(1280*720)
图像调整	亮度 , 对比度 , 色度 , 饱和度可调.	

	最低照度	彩色0.1lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir 黑白0.01lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir
	信噪比	>48db (自动增益关)
	快门	1/50s(1/60s) -1/100 , 000s
	白平衡	自动白平衡
	背光补偿	自动背光补偿
	夜视	11颗 5 led灯, 夜视10米
	标配镜头	高清专用3.6mm镜头
音频	压缩方式	g . 711a
	音频接口	双向语音 , 内置麦克风 , 1路音频输出
云台	云台控制	内置rs485控制 水平355度 , 垂直120度
网络	网络接口	rj-45 10/100mb 自适应以太网接口
	网络协议	tcp/ip、 http、 icmp、 dhcp、 ftp、 smtp、 pppoe等
	无线	内置wifi , 802.11b/g/n
	支持ip地址	静态ip地址、 动态ip地址、 pppoe拨号
	延时时间	局域网内小于 500 msel(0.50 秒)
其他	外型	球形 , 室内使用
	电源	dc 5v/2a

	尺寸	机身尺寸：110mm x 103mm x 135mm 长x宽x高 净重：350g
	重量	包装尺寸：205mm x 125mm x 190mm 长x宽x高 毛重：600g
	配件	电源适配器 光盘(含说明书) 安装支架
报警	输入/输出	1路输入1路输出
	报警检测	移动侦测、视频丢失、视频遮挡设置
	报警通知	支持email、联动、抓拍、录像等报警通知方式
系统要求	处理器	2.0 ghz 或以上 (建议3.0 ghz)
	内存	256mb 或以上 (建议1.0 gb)
	显示卡	64m 或以上
	操作系统	microsoft windows 2000/xp/vista/win7
	浏览器	ie6.0 , ie7.0 , ie8.0 , firefox2.0 , firefox3.0