

煤粉锅炉专用点火装置GNQ-10高能点火器

产品名称	煤粉锅炉专用点火装置GNQ-10高能点火器
公司名称	西安科汇热工技术设计研究所
价格	2.00/套
规格参数	品牌:科汇热工 型号:GNQ-10 适应燃料:轻油、重油、燃气
公司地址	陕西省西安市建工路19号
联系电话	029-88324832 18691889877

产品详情

gnq - 10高能点火器，主要用于燃气、燃油工业燃烧器、煤粉锅炉，地面火炬系统的自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

型号	适用燃料	品牌	体积	用途
gnq - 10	轻油、重油、燃气	科汇热工	220 × 175 × 115mm	主要用于燃气、燃油工业燃烧器、地面火炬系统的自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦。

一、技术参数： 1、电源电压：220 v ± 10% 50/60hz 2、适应燃料：轻油、重油、燃气

3、点火杆耐温：1300 4、点火频率6 ~ 12次/s 5、火花能量：10j 二、点火装置箱体尺寸

长 × 宽 × 高 = 220 × 175 × 115mm 三、点火杆及点火电缆；

1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料 2、外径 16，安装螺纹m18 × 1.5，长度按需供应。

点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应，但最大长度不应大于80米。 四、安装及接线；

1、燃烧器上开有 16.5的孔并加工成m18 × 1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30 ~ 50mm处。本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。 2、该系列点火装置由箱体，专用高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用专用高压电缆连接即可，电源线220v.ac 五、使用；

1、点火时，应先开点火装置，然后喷油（气）点火，一般点火时间不能超过30秒。

2、点火时，应关小助燃风，等着火后再逐渐增大助燃风。

- 3、燃油应雾化良好，雾化质量太差时影响点火成功率。
- 4、点火装置工作30秒，应休息1分钟再用，避免连续长期使用。