

摩航EPS消防电源30KW三相联动消防动力柜

产品名称	摩航EPS消防电源30KW三相联动消防动力柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:温州摩航 型号:30KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

摩航EPS消防电源30KW三相联动消防动力柜

由于直接启动的动力负载,如：[水泵](#)

、风机、电动机或其他电动型负载,此类型负载在开机时会有4到7倍的冲击电流,会对前端供电设施造成电能冲击,甚至导致前端设施的过热或损坏问题;粤兴电力设计的动力型EPS应急电源,专为动力型负载所设计,在设计中采用加大EPS应急电源的本身功率,或采用加装变频器,改变后端动力负载的直接启动方式为变频启动方式,减小开机时的冲击电流,以确保设备的正常运行;

30KWEPS应急电源

型号	YXE-2.2 ~ 200KW-D
输入	电压 380V ± 20%
	相数 三相四线 PE
	频率 (Hz) 50Hz ± 5%
输出	容量 2.2KW ~ 200KW
	电压 380V ± 20% 变频启动时:三相0 ~ 380V (自调节)
	波形 纯正弦波
	频率 50Hz ± 0.5% 变频启动时0 ~ 50Hz (正常运行 , 频率自调)
	过载能力 120% 60秒 ; 150% 0.5秒
电池	免维护密封铅酸电池
备用时间	60分钟/90分钟/120分钟/ (可按设计要求配置备用时间)
保护	短路保护 , 过流保护 , 过压保护,过载保护,过温保护等
显示	LCD中文液晶显示
效率	应急供电时 : 90%; 市电供电时约为高标准;
运行环境	温度 : - 24 ~ 40 相对湿度 : 0 ~ 90%海拔高度 : 2000米以下
适应负载	本电源适用于动力负载

噪音	电网有电时，静置无噪音；应急供电时，小于60dB
尺寸/重量	见尺寸重量一览表
开门方式和进线方法	前门单开，后门双开，底部进出线。（标准型）

智能数字化控制技术；采用高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制，可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析，可确保系统超稳定运行。

高效的IGBT逆变技术IGBT良好的高速开关特性；具有高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率。

优越的负载特性完全满足从0到负载的跃变，保护输出稳定可靠。

输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过冲过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。

高性能的动态特性采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制，既实现了高动态调节，又减小输出电压失真度。

智能电池充电根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数，并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电管理。延长电池的使用寿命。

智能电池巡检可对单个的参数进行测量，并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警。

手动/自动转换功能主机正常工作状态下，可自动或手动操作将主机转换为应急供电。

强制运行功能启动强制启动开关后，工作在应急模式，同时电池低压保护被关闭。

消防联动外部接入24V联动控制信号，转为应急供电模式。

智能侦测功能电路硬件侦测，定时自动应急自检测试。

自检功能该系统的微处理器时刻对所有电路工作状态进行在线侦测，如有故障立即保护并报警。

智能通讯RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视。