

FX3U-48MR/ES-A天津三菱PLC主机可编程控制器

产品名称	FX3U-48MR/ES-A天津三菱PLC主机可编程控制器
公司名称	天津市天力乔自动化设备科技股份有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:FX3U-48MR/ES-A 产地:日本
公司地址	天津市红桥区光荣道宝能创业中心B座805
联系电话	86-022-83693808 15022482238

产品详情

FX3U-48MR/ES-A天津三菱PLC主机可编程控制器

FX3U-48MR/ES-A天津三菱PLC主机可编程控制器

FX3U-48MR/ES-A天津三菱PLC主机可编程控制器

【FX3U-48MR/ES-A电源规格】

电源电压：AC100~240V 电源电压允许范围：AC85~264V 额定频率：50/60Hz 允许瞬
时停电时间：对10ms以下的瞬时停电会继续运行。 电源电压为AC
200V的系统时，可以通过用户程序，可在10~100ms之间更改。 电源保险丝：250V 5A
冲击电流：大30A 5ms以下/AC100V,大65A 5ms以下/AC200V
消耗功率：40W DC24V供给电源：600mA以下 DC5V内置电源：500mA以下

【FX3U-48MR/ES-A输入规格】 输入形式：漏型/源型 输入点数：24
输入的连接方式：拆装式端子排(M3螺丝) 输入信号电压：AC电源型：DC24V ± 10%
DC电源型：DC16.8~28.8V 输入阻抗:X000~X005(3.9K) X006~X007(3.3K)
输入信号电流：X000~X005(6mA/DC24V) X006~X007(7mA/DC24V)
ON输入感应电流：X000~X005(3.5mA以上) X006~X007(4.5mA以上)
OFF输入感应电流：1.5mA以下 输入信号形式：无电压触点输入
漏型输入时：NPN开集电极型晶体管 源型输入时：PNP开集电极型晶体管

输入回路隔离：光耦隔离 输入动作的显示：光耦驱动时面板上的LED灯亮 输入回路结构图

【FX3U-48MR/ES-A输出规格】 输出种类：继电器 输出点数：24
输出的连接方式：拆装式端子排(M3螺丝) 外部电源：AC240V以下
大电阻负载：2A/1点 每个公共端的合计负载电流如下
· 输出1点/1个公共端：2A以下 · 输出4点/1个公共端：8A以下
· 输出8点/1个公共端：8A以下 大感性负载：80VA 小负载：DC5V 2mA
开路漏电流：无 输出响应时间：约10mS 回路隔离：机械隔离
输出动作的显示：继电器线圈通电时面板上的LED灯亮 输出回路结构图

FX3U-48MR/ES-A重量：0.85kg

FX3U-48MR/ES-A面价价格：5180.00FX3U-48MR/ES-A外形尺寸W*H*D[mm]：185*86*90