

邢台临西县柴油发电机组出租租赁 纯铜无刷 操作简单 维护方便

产品名称	邢台临西县柴油发电机组出租租赁 纯铜无刷 操作简单 维护方便
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:日本三菱 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

邢台临西县柴油发电机组出租租赁 纯铜无刷 操作简单 维护方便

我公司长期专业从事发电机组的租赁、维修、回收业务，因为专业、及时所以值得你xinlai，欢迎各位新老朋友来电咨询。公司本着诚实、守信、优质的企业精神，以优质的品质及合理的价位，为客户提供个性化、差别化、有特色的服务。

1、发电机出租功率：100KW、120KW、150KW、200KW、220KW、250KW、300KW、310KW、350KW、360KW、400KW、450KW、500KW、550KW、600KW、660KW、740KW、800KW、880KW、1000KW、1120KW、1200KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW等机型。

2、发电机出租品牌：提供国产及进口（大宇、康明斯、沃尔沃、劳斯莱斯、上柴、玉柴、潍柴、道依茨、无锡动力、宝马、底特律、奔驰、三菱）等品牌柴油发电机组，我们还配备专业操作人员配合机组发电。

3、广泛适用于工厂、宾馆、商厦、邮电、公路、铁路、桥梁施工、矿山、野外作业（砂石拌和系统、隧道施工）及边远山区、城镇。

4、根据用户的不同要求，可以量身为用户提供供电解决方案，如多台并联、并网、自动化型发电机组，以及移动式、低噪音型。

租用我司发电机组优势

- 1、我们提供的柴油发电机，可靠性、稳定性高，使用过程中搞冲击负载能力强，不容易产生故障。
- 2、我们几十年的发电机组租赁、维修经验，有较强的技术团队和维修队伍，一旦发生故障，我们能以较短的时间处理
- 3、我们承诺提供给用户的发电机，相同功率的发电机的耗油量在同行中为较低，能为用户节省一笔可观柴油费，特别是长期使用用户经济性能更显著。
- 4、我们还可为用户提供发电机维修、回收及发电机的业务。

怎样提高汽缸的密封性能

柴油机与汽油机的区别之一就是压燃式，因此要求汽缸应有较高的密封性能。冬季冷启动发动机时，因活塞环与汽缸壁上的机油很少，密封效果不佳，会出现反复启动而不能着火运转的现象。有时因汽缸磨损较重而严重影响汽缸的密封性能，使启动更加困难。对此，可将喷油器拆下，每缸内加入30~40ml机油，以增强汽缸的密封性能，提高压缩时的压力。

如何排除油路中的空气

旋松高压油泵上的放气螺钉，用手泵油以排净低压油路中的空气;然后，再将高压油路中的空气排净。具体方法是：旋松各喷油器上的油管接头，使油门处在最大供油位置，转动曲轴，直到各缸喷油器油管接头出油急促为止。

发电机组冬季的启动，讲究颇多，通常应坚持先摇转曲轴，使其运转轻松后再启动。上述几种方法，应针对具体情况单项选用，也可多项同时选用。

应急柴油发电机组怎样选型

应急柴油发电机主要用于重要场所，在紧急情况或事故停电后瞬间停电，通过应急发电机组迅速恢复并延长一段供电时间。这类用电负荷称为一级负荷。对断电时间有严格要求的设备、仪表及计算机系统，除配备发电机外还应设电池或UPS供电。

应急柴油发电机的工作有两个特点：

第1个特点是作应急用，连续工作的时间不长，一般只需要持续运行几小时（12H）；

第2个特点是作备用，应急发电机组平时处于停机等待状态，只有当主用电源全部故障断电后，应急柴油发电机组才启动运行供给紧急用电负荷，当主用电源恢复正常后，随即切换停机。

（1）应急柴油发电机 发电机容量的确定

应急柴油发电机组的标定容量为经大气修正后的12h标定容量，其容量应能满足紧急电总计算负荷，并按发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验。应急发电机一般选用三相交流同步发电机，其标定输出电压为400V。

（2）应急柴油发电机组台数的确定

有多台发电机组备用时，一般只设置1台应急柴油发电机组，从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。当选用多台机组时，机组应尽量选用型号、容量相同，调压、调速特性相近的成套设备，所用燃油性质应一致，以便进行维修保养及共用备件。当供应急用的发电机组有2台时，自启动装置应使2台机组能互为备用，即市电电源故障停电经过延时确认以后，发出自启动指令，如果第1台机组连续3次自启动失败，应发出报警信号并自动启动第2台柴油发电机。

（3）应急柴油发电机的选择

应急机组宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

（4）应急柴油发电机组的控制

应急发电机组的控制应具有快速自启动及自动投入装置。当主用电源故障断电后，应急机组应能快速自启动并恢复供电，一级负荷的允许断电时间从十几秒至几十秒，应根据具体情况确定。当重要工程的主用电源断电后，首先应以过3-5S的确定时间，以避开瞬时电压降低及市电网合闸或备用电源自动投入的时间，然后再发出启动应急发电机组的指令。从指令发出、机组开始启动、升速到能带全负荷需要一段时间。一般大、中型柴油机还需要预润滑及暖机过程，使紧急加载时的机油压力、机油温度、冷却水温度符合厂品技术条件的规定；预润滑及暖机过程可以根据不同情况预先进行。例如军事通信、大型宾馆的重要外事活动、公共建筑夜间进行大型群众活动、医院进行重要外科手术等的应急机组平时就应处于预润滑及暖机状态，以便随时快速启动，尽量缩短故障断电时间。

应急机组投入进行后，为了减少突加负荷时的机械及电流冲击，在满足供电要求的情况下，紧急负荷最好按时间间隔分级增加。根据国家标准和国家军用标准规定，自动化机组自启动成功后的首次允许加载量如下：对于标定功率不大于250KW者，首次允许加载量不小于50%标定负载；对于标定功率大于250KW者，按厂品技术条件规定。